

# CT-22

## Forse non tutti sanno che...

di Franco Trementino IK6OKN

**L'**apparecchio della Midland CT-22 ha alcune caratteristiche che lo rendono estremamente versatile, come ad esempio, la tastiera già inserita nell'apparecchio e non optional, poi a seconda del Paese in cui viene commercializzato abbiamo una diversa impostazione della frequenza di lavoro.

Gli apparecchi distribuiti in Italia hanno una frequenza di funzionamento da 136/174 Mhz sia in TX che RX.

Il range di frequenza può essere cambiato facilmente via software dalla tastiera.

Vediamo in dettaglio dalla tabella allegata tutte le varie possibilità che si possono avere con il CT-22.

### RTX Midland ALAN 42 kit completo + batt. ni-cd 800mA L. 289.000 trasporto incl.

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| RTX VHF ZODIAC ZV3000 + batt. 800 mA | L. 329.000 trasporto incl.   |
| RTX President Lincoln modificato     | L. 599.000 trasporto incl.   |
| RTX PRESIDENT GEORGE modificato      | L. 649.000 trasporto incl.   |
| RTX Midland Alan 95 Plus mod. 400ch  | L. 259.000 trasporto incl.   |
| RTX ALINCO DR-130E veic. VHF 50W     | L. 449.000 trasporto incl.   |
| RTX ALINCO DR-605E veic. VHF/UHF     | L. 849.000 trasporto incl.   |
| RTX KENWOOD TM-255E all mode VHF     | L. 1.350.000 trasporto incl. |
| RTX KENWOOD TH-22E modificato        | L. 439.000 trasporto incl.   |

### TESTER DIGITALE

L. 19.900 (Sconti per quantità)

Microfoni Astatic completi di spinotto in offerta telefonare

Sieffettuano modifiche ad apparati CB: Espansione canali, eco tipo colt, beep, modifica modulazione, permuta.

Si accettano ordini anche via E-MAIL.

Spedizione entro 24 ore dall'ordine con pacco postale assicurato e pagamento in contrassegno.

Su internet è prelevabile il listino completo aggiornato, le novità e l'offerta speciale.

E-mail [franco@fano.net](mailto:franco@fano.net)

Internet <http://www.fano.net/francoelettronica>

**NOVITÀ NOVITÀ** sul sito internet anche il **MERCATINO** cerca, vende, cambio con possibilità di inserimento gratuito da parte dei visitatori.

**FRANCOELETTRONICA** è ora distributore autorizzato per il centro-sud del materiale elettronico **RMS**.

**FRANCOELETTRONICA IK6OKN** - Viale Piceno, 110 - 61032 Fano (PS)

Tel. (0721) 80.64.87 - Fax (0721) 88.55.90 - Cell. (0338) 77.21.766





Frequenza minima

Frequenza massima.

| Cod. di espansione | TX      | RX      |
|--------------------|---------|---------|
| 0                  | 144-146 | 144-146 |
| 1                  | 144-148 | 144-148 |
| 2                  | 144-148 | 136-174 |
| 3                  | 136-174 | 136-174 |
| 4                  | 100-175 | 100-175 |
| 5                  | 138-175 | 138-175 |
| 6                  | 145-175 | 145-175 |
| 7                  | 140-160 | 140-160 |

Per cambiare codice eseguire queste operazioni:

- 1) Premere Page (foto 1);
- 2) Premere il tasto ▲ per selezio-

nare il codice di espansione desiderato da 0 a 7 (foto 2);

- 3) Spegner l'apparato;
- 4) Premere ▲ e ▼ e accendere l'apparato nello stesso tempo (foto2).

Nella foto 3 è evidenziato il codice.

Nella foto 4 si vede il display tutto acceso che sta ad indicare il RESET completo. Volendo inserire il codice 4 si tenga presente che da prove strumentali non si riesce a scendere sotto i 130 Mhz. Quando il

display si illumina ad intermittenza il PLL non aggancia, in questo caso provare con una nuova frequenza. Per chi vuole operare solo sulla gamma 144-146 Mhz può effettuare il RESET diretto o codice 0. Tenere premuti contemporaneamente i tasti ▲▼ e accendere l'apparecchio, lasciare i due tasti. La modifica è indolore potete provare a cambiare il range di frequenza anche più volte, senza alcun problema.

**CQ**

**GUIDETTI**

Via Torino 17 - Altopascio LU  
Tel. 0583-276693 - Fax 0583-277075

**KENWOOD - ICOM - YAESU**

**Centro Assistenza Tecnica Kenwood**  
**Permute e spedizioni in tutta Italia**

Chiuso il lunedì mattina  
<http://www.cln.it/guidetti/>