



# Générale Electronique Services

68-76 avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris - Tél. 345.25.92 (lignes groupées) - Télex 215 546 F GESPAR


27-27,5 sur "aux" : voir au dos

## MODIFICATIONS DU FT 102

### SUR LOCAL UNIT

- a) Pour faire 26,5 - 27 MHz      couper D 16  
pour faire 27 - 27,5 MHz      couper D 18  
pour faire 27,5 - 28 MHz      couper D 21 et relier sa cathode à la cathode D 18\*

Pot de l'ancienne cathode



- b) Réalignement  
réglage L 16 (UCO 28 MHz) maximum  
présélect milieu

### MODIFICATIONS DE L'AFFICHEUR

- a) Pour faire 26,5 - 27 MHz      couper D 62  
remettre 2 diodes - 1 anode D 62 vers cathode D 54  
1 anode D 62 vers cathode D 58  
Pour faire 27 - 27,5 MHz      couper D 63  
remettre 2 diodes - 1 anode D 63 vers cathode D 54  
1 anode D 63 vers cathode D 58  
Pour faire 27,5 - 28 MHz      couper D 64  
remettre 2 diodes - 1 anode D 64 vers cathode D 54  
1 anode D 64 vers cathode D 58

### REGLAGE DE PUISSANCE SUR RF UNIT

Faire maximum de puissance sur 27 MHz avec T 27 - T 28 - T 09

