

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
Кр. обозн.	MKD- № детали	Н а и м е н о в а н и е	Обозначение по норме	Примечания
Item	MKD- Code No.	D e s i g n a t i o n	Standard Specification	Notes

Leiterkartentester M 3003

=====

A 1	529 130.0	Meßteil		
A 2	528 275.0	Automatenkern		
A 3	529 142.1	Testkabel		
A 4	529 125.3	Testleiterplatte		
A 5	525 513.7	Adapterplatte 58/S		
A 6	525 572.3	Lampenanzeige		

A 1 Meßteil 529 130.0

A 1	529 072.6	Leiterplattenaufnahme mit Busverbinder PIN		
A 2	525 509.8	Busverbinder PIN		
A 3	529 073.4	Leiterplattenaufnahme mit Busverbinder PIN		
A 4	529 074.2	Leiterplattenaufnahme mit Busverbinder PIN		
A 5	529 062.1	Schaltnetzteilereinheit		
A 6	529 063.8	Trafoeinheit		
A 7	529 078.3	Leiterplattenaufnahme		
A 8	529 150.1	Kühlkörperereinheit		
A 9	529 076.7	Leiterplattenaufnahme mit Busverbinder MAT		
A 10	529 075.0	Leiterplattenaufnahme mit Busverbinder PE		
A 11	529 129.4	Prüfeinheit		

A1 bis A4: gleicher elektrischer Aufbau der Leiterplattenaufnahmen; Normalbestückung: A3

A 3 Leiterplattenaufnahme 529 073.4 mit Busverbinder PIN 525 509.8

A 1 bis				
A 12	525 501.6	PIN-Anschaltung		
A 13	525 507.3	Richtungsschalter		
A 14	525 545.0	Bussteuerung		
A 35	529 140.5	Zwischenadapter		
X 1	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 2	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 3	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 4	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 5	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 6	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 7	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 8	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 9	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 10	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 11	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 12	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 13	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 14	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 15	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 16	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 17	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 18	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 19	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 20	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 21	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 22	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 23	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 24	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 25	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 26	819 328.1	Buchsenleiste	237-30 TGL 29331/03	
X 27	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
X 28	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	

A1 bis A14 und A35 gehören zu PIN-Feld 350 200.0

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 1	bis_A 12	PIN-Anschaltung	525_501.6	
A 1	bis			
A 6	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D - TGL 39865	
A 7	823 853.5	Schaltkreis	DL 020 D - TGL 39865	
A 8	823 366.8	Schaltkreis	DL 040 D - TGL 39894	
A 9	und			
A 10	815 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 11	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 12	und			
A 13	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 14	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 15	und			
A 16	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 17	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 18	und			
A 19	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 20	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 21	bis			
A 28	812 232.3	Schaltdiode	SAM 64 TGL 24546	
C 1	und			
C 2	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 3	bis			
C 7	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
K 1	bis			
K 28	528 852.2	Relais		
R 1	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	und			
R 3	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 9	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 10	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 11	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 13	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 15	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 16	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 17	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 18	und			
R 19	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 20	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 24	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 25	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 26	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 27	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 28	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 29	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 30	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 32	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 33	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 34	und			
R 35	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 36	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 37	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 38	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 39	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 40	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 41	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 42	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 43	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 44	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 45	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 46	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 47	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 48	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 49	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 50	und			
R 51	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 52	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung			Bemerkungen
R 53	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 54	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 55	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 56	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 57	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 58	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 59	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 60	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 61	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 62	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 63	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 64	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 65	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
V 1	bis					
V 7	818 569.1	Transistor	SC 236	D -	TGL 27147	
V 8	bis					
V 14	822 597.3	Transistor	SC 308	D -	TGL 37871	
V 15	bis					
V 21	818 569.1	Transistor	SC 236	D -	TGL 27147	
V 22	bis					
V 28	822 597.3	Transistor	SC 308	D -	TGL 37871	
V 29	bis					
V 35	818 569.1	Transistor	SC 236	D -	TGL 27147	
V 36	bis					
V 42	822 597.3	Transistor	SC 308	D -	TGL 37871	
V 43	bis					
V 49	818 569.1	Transistor	SC 236	D -	TGL 27147	
V 50	bis					
V 56	822 597.3	Transistor	SC 308	D -	TGL 37871	
X 1	819 313.6	Steckerleiste	102-58		TGL 29331/03	
X 2	819 312.8	Steckerleiste	107-30		TGL 29331/03	
X 4	821 291.1	Buchsenleiste	202-58		TGL 29331/03-7	
A 13	Richtungsschalter 525 507.3					
A 1	bis					
A 3	823 768.8	Schaltkreis	DL 004	D -	TGL 39865	
A 4	und					
A 5	823 770.2	Schaltkreis	DL 000	D -	TGL 39865	
A 6	823 852.7	Schaltkreis	DL 010	D -	TGL 39865	
A 7	bis					
A 9	823 770.2	Schaltkreis	DL 000	D -	TGL 39865	
A 10	und					
A 11	823 850.2	Schaltkreis	DL 003	D -	TGL 39865	
A 12	823 852.7	Schaltkreis	DL 010	D -	TGL 39865	
A 13	823 770.2	Schaltkreis	DL 000	D -	TGL 39865	
A 14	823 768.8	Schaltkreis	DL 004	D -	TGL 39865	
A 15	823 770.2	Schaltkreis	DL 000	D -	TGL 39865	
A 16	823 855.1	Schaltkreis	DL 074	D -	TGL 39865	
A 17	823 770.2	Schaltkreis	DL 000	D -	TGL 39865	
A 18	823 853.5	Schaltkreis	DL 020	D -	TGL 39865	
A 19	und					
A 20	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62		TGL 24546	
C 1	bis					
C 3	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63		TGL 35781	
C 4	und					
C 5	819 475.6	Elyt-Kondensator	1/40		TGL 7198 IS	
C 6	und					
C 7	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16		TGL 37225	
C 8	bis					
C 13	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63		TGL 35781	
K 1	bis					
K 14	528 852.2	Relais				
R 1	bis					
R 25	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 26	bis					
R 28	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω	5 %	25.207	TGL 8728
R 29	und					
R 30	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 31	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 32	bis					
R 37	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 38	und					
R 39	813 327.0	Schichtwiderstand	100 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 40	und					
R 41	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
V 1	818 569.1	Transistor	SC 236	D -	TGL 27147	
V 2	823 844.7	Transistor	SF 116	D -	TGL 39001	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
V 3	821 959.8	Gleichrichterdiode	SY 360/1 TGL 35799	
V 4	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 5	807 293.1	Schaltdiode	SAY 32 TGL 200-8466	L2/4
V 6	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 7	807 293.1	Schaltdiode	SAY 32 TGL 200-8466	L2/4
V 8	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 9	807 293.1	Schaltdiode	SAY 32 TGL 200-8466	L2/4
V 10 bis				
V 12	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
X 1	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
X 2	819 312.8	Steckerleiste	107-30 TGL 29331/03	
X 4	821 291.1	Buchsenleiste	202-58 TGL 29331/03-7	
 A 14 und A 27 Bussteuerung_ 525 545.0				
A 1 und				
A 2	823 769.6	Schaltkreis	DS 8216 D - TGL 42622	
A 3	820 808.0	Schaltkreis	UB855 D - TGL 42647	
A 4 bis				
A 9	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	
A 10 bis				
A 12	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 13 und				
A 14	823 854.3	Schaltkreis	DL 030 D - TGL 39865	
A 15 bis				
A 18	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 19	820 808.0	Schaltkreis	UB855 D - TGL 42647	
A 20 bis				
A 23	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 24	823 853.5	Schaltkreis	DL 020 D - TGL 39865	
A 25 und				
A 26	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 27	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 28	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 29	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 30 bis				
A 34	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
C 1 bis				
C 4	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 5 bis				
C 7	821 515.1	Elyt-Kondensator	47/10 TGL 37225	
C 8 bis				
C 25	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 26	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
R 1 bis				
R 4	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8 bis				
R 18	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19 und				
R 20	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1 bis				
V 3	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42 TGL 200-8466	L2/4
V 4	815 087.4	Transistor	SS 109 C - TGL 27144	
V 5	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
X 3	822 595.7	Buchsenleiste	202-26 TGL 29331/04-7	
 A 35 Zwischenadapter_ 529 140.5				
A 1 bis				
A 13	529 141.3	Zwischenadapterkabel mit:		
X 1 und				
X 2	820 302.7	Steckerleiste	522-58 TGL 29331/03	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
<u>A 5 Schaltnetzteilereinheit 529 062.1</u>				
A 1	823 559.8	Netzfilter	NFI K 0368.01	
A 2	und			
A 3	823 542.8	Schaltnetzteil	STM K 0361.03	
A 4	823 540.3	Schaltnetzteil	STM K 0361.08	
C 1	bis			
C 3	821 401.3	Elyt-Kondensator	470/16 TGL 37225	
C 4	bis			
C 9	823 856.8	Durchführungskondensator B	0,05/42 TGL 10794	
F 1	und			
F 2	806 317.6	G-Schmelzeinsatz	T6,3 TGL 0-41571	
K 1	815 343.4	Neutrales Relais	2RH 30-220WS - TGL 26047	
L 4	808 285.3	Stabkerndrossel	III/2X1,6/2,5 TGL 200-8402	
R 1	800 496.1	Schichtwiderstand	1 MΩ 10 % 25.412 TGL 8728	
R 2	bis			
R 4	814 670.8	Schichtwiderstand	120 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5	und			
R 6	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	815 162.5	Schichtwiderstand	620 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1	bis			
V 3	821 717.8	Lichtemitterdiode	VQA 23 MM - TGL 38468	
X 1	529 156.7	Buchsenklemmleiste		
X 2	823 816.6	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07	
X 3	823 815.8	Buchsenleiste	424/1 TGL 29331/06	
X 4	823 816.6	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07	
X 5	823 815.8	Buchsenleiste	424/1 TGL 29331/06	
X 6	823 816.6	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07	
X 7	823 815.8	Buchsenleiste	424/1 TGL 29331/06	
X 13	815 344.2	Steckfassung	2-14 L - TGL 26048	
<u>A 6 Trafoeinheit 529 063.8</u>				
A 1	525 564.3	Gleichrichtereinheit		
C 1	803 150.5	Entstörkondensator	D 0,10-2x2500 16 TGL 42448	
C 2	818 746.8	Elyt-Kondensator	4700/40 BV 0232.108-14090 TLB 01/83	
C 3	818 745.1	Elyt-Kondensator	2200/80 BV 0232.113-18090 TLB 01/83	
C 4	818 746.8	Elyt-Kondensator	4700/40 BV 0232.108-14090 TLB 01/83	
C 5	818 745.1	Elyt-Kondensator	2200/80 BV 0232.113-18090 TLB 01/83	
C 6	818 746.8	Elyt-Kondensator	4700/40 BV 0232.108-14090 TLB 01/83	
C 7	818 745.1	Elyt-Kondensator	2200/80 BV 0232.113-18090 TLB 01/83	
C 8	818 746.8	Elyt-Kondensator	4700/40 BV 0232.108-14090 TLB 01/83	
C 9	818 745.1	Elyt-Kondensator	2200/80 BV 0232.113-18090 TLB 01/83	
F 1	und			
F 2	806 310.2	G-Schmelzeinsatz	T800 TGL 0-41571	
F 3	806 305.5	G-Schmelzeinsatz	T250 TGL 0-41571	
F 4	806 318.4	G-Schmelzeinsatz	F1 TGL 0-41571	
F 5	812 793.0	G-Schmelzeinsatz	F2 TGL 0-41571	
F 6	806 318.4	G-Schmelzeinsatz	F1 TGL 0-41571	
F 7	812 793.0	G-Schmelzeinsatz	F2 TGL 0-41571	
F 8	806 318.4	G-Schmelzeinsatz	F1 TGL 0-41571	
F 9	812 793.0	G-Schmelzeinsatz	F2 TGL 0-41571	
F 10	806 318.4	G-Schmelzeinsatz	F1 TGL 0-41571	
F 11	812 793.0	G-Schmelzeinsatz	F2 TGL 0-41571	
R 1	800 496.1	Schichtwiderstand	1 MΩ 10 % 25.412 TGL 8728	
T 1	und			
T 2	503 395.2	Transformator		
X 1	823 818.2	Steckerleiste	328-3 TGL 29331/07	
X 2	823 816.6	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07	
X 3	und			
X 4	822 675.7	Buchsenleiste	229-8 TGL 29331/07	
X 5	503 143.6	Anschlußleiste		
<u>A 1 Gleichrichtereinheit 525 564.3</u>				
V 1	bis			
V 32	821 959.8	Gleichrichterdiode	SY 360/1 TGL 35799	
X 1	bis			
X 32	807 421.8	Lötöse	1G1/10 TGL 0-41496	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
<u>A 7 Leiterplattenaufnahme 529_078.3</u>				
A 15	525 586.0	Stromversorgung	5 V/1 A	
A 16 und				
A 17	525 559.6	Regelteil	15 V/36 V	
X 509	822 675.7	Buchsenleiste	229-8	TGL 29331/07
X 510	823 817.4	Buchsenleiste	429-8	TGL 29331/07
X 511 bis				
X 514	819 954.3	Buchsenleiste	425-30	TGL 29331/03
<u>A 15 Stromversorgung 5_V/1 A 525 586.0</u>				
A 1	525 561.0	Regelteil	5 V/1 A	
C 1	818 646.7	Elyt-Kondensator	4700/25	BV 0232.111-12590 TLB 01/83
T 1	503 393.6	Transformator		
X 1	822 150.2	Steckerleiste	129-8	TGL 29331/07
X 2	823 755.0	Steckerleiste	329-8	TGL 29331/07
<u>A 1.1 Regelteil 5_V/1 A 525 561.0</u>				
A 1	099 014.5	Regelteilmodul 99014		
A 2	099 010.4	Kühlkörperbaustein 99010		
C 1 und				
C 2	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63-TGL 35781	
F 1	812 793.0	Schmelzeinsatz	F2 TGL 0-41571	
R 1	812 657.7	Drahtwiderstand	1,2 Ohm 5 % 22.1032	TGL 200-8041
R 2	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ohm 5 % 25.207	TGL 8728
V 1 bis				
V 4	821 959.8	Gleichrichterdiode	SY 360/1	TGL 35799
V 5	529 106.0	Lichtemitterdiode		
<u>A 1 Regelteilmodul 99014 099 014.5</u>				
A 1	516 853.1	Baustein enthält		
	816 283.7	Schaltkreis	MAA 723	TGL RGW 506
C 1	803 349.2	Elyt-Kondensator	10/25	TGL 7198-IS
C 2	803 353.1	Elyt-Kondensator	100/25	TGL 7198-IS
C 3	801 206.1	KF-Kondensator	150/5/63	TGL 5155
C 4	807 677.5	KT-Kondensator	0,1/10/160	TGL 200-8424
R 1	814 117.4	Schichtwiderstand	1 kOhm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 2	814 568.4	Schichtwiderstand	1,78 kOhm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 3	813 152.5	Drahtwiderstand	1,8 kΩ 474.935	TGL 8754
R 4	813 145.3	Schichtwiderstand	42,2 Ω 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 5	813 151.7	Drahtwiderstand	330 Ω 474.935	TGL 8754
R 6	813 147.8	Schichtwiderstand	147 Ohm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 7	813 148.6	Schichtwiderstand	178 Ohm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 8	813 146.1	Schichtwiderstand	68,1 Ω 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 9	814 569.2	Schichtwiderstand	750 Ohm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 10	813 144.5	Schichtwiderstand	10 Ohm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
R 11	813 149.4	Schichtwiderstand	274 Ohm 2 % 23.207	TK 100 TGL 36521
V 1	807 821.3	Transistor	SF 127 D -	TGL 200-8439
V 2	812 753.7	Z-Diode	SZX 21/5,1	TGL 27338 L2/4
V 3	511 809.8	Thyristor		
<u>A 2 Kühlkörperbaustein 099 010.4</u>				
V 1	804 806.4	Transistor	KU 611	TGL RGW 625
V 2	818 079.1	Transistor	KD 605	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
---------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

A 16 und A 17 Regelteil\_ 15 V/36\_V \_ 525 559.6

A 1	099 015.3	Regelteilmodul 99015		
A 2	525 557.1	Regelteilmodul	36 V	
A 3	099 015.3	Regelteilmodul 99015		
A 4	525 557.1	Regelteilmodul	36 V	
C 1 bis				
C 4	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
R 1	812 657.7	Drahtwiderstand	1,2 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041	
R 2	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	814 670.8	Schichtwiderstand	120 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	813 307.8	Drahtwiderstand	2,7 Ohm 5 % 22.616 TGL 200-8041	
R 5	814 501.6	Schichtwiderstand	360 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	812 657.7	Drahtwiderstand	1,2 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041	
R 8	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 9	814 670.8	Schichtwiderstand	120 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 10	813 307.8	Drahtwiderstand	2,7 Ohm 5 % 22.616 TGL 200-8041	
R 11	814 501.6	Schichtwiderstand	360 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1	812 752.0	Diode	SZX 21/12 TGL 27338 L2/4	
V 2	529 106.0	Lichtemitterdiode		
V 3	813 861.1	Diode	SZX 21/15 TGL 27338 L2/4	
V 4	529 105.2	Lichtemitterdiode		
V 5	823 846.3	Diode	SZX 21/18 TGL 27338 L2/4	
V 6	813 861.1	Diode	SZX 21/15 TGL 27338 L2/4	
V 7	529 106.0	Lichtemitterdiode		
V 8	823 846.3	Diode	SZX 21/18 TGL 27338 L2/4	
V 9	818 011.5	Diode	SZX 21/20 TGL 27338 L2/4	
V 10	529 105.2	Lichtemitterdiode		
V 11	812 752.0	Diode	SZX 21/12 TGL 27338 L2/4	
V 12	529 106.0	Lichtemitterdiode		
V 13	813 861.1	Diode	SZX 21/15 TGL 27338 L2/4	
V 14	529 105.2	Lichtemitterdiode		
V 15	813 861.1	Diode	SZX 21/15 TGL 27338 L2/4	
V 16	823 846.3	Diode	SZX 21/18 TGL 27338 L2/4	
V 17	529 106.0	Lichtemitterdiode		
V 18	823 846.3	Diode	SZX 21/18 TGL 27338 L2/4	
V 19	818 011.5	Diode	SZX 21/20 TGL 27338 L2/4	
V 20	529 105.2	Lichtemitterdiode		
X 1 und				
X 2	818 848.5	Steckerleiste	305-30 TGL 29331/03	

A 1 und A 3 Regelteilmodul 99015 . 099 015.3

A 1	516 853.1	Baustein		
		enthält		
	816 283.7	Schaltkreis	MAA 723 TGL RGW 506	
C 1	819 481.1	MKL1-Kondensator	2,2/63 TGL 10793	
C 2	803 353.1	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 7198-1S	
C 3	801 206.1	KS-Kondensator	150/5/63 TGL 5155	
R 1	819 278.7	Schichtwiderstand	464 Ohm 2 % 23.207 TK 50	
			TGL 36521	
R 2	819 279.5	Schichtwiderstand	562 Ohm 2 % 23.207 TK 50	
			TGL 36521	
R 3	811 635.8	Drahtwiderstand	1 kOhm 474.935 TGL 8754	
R 4	813 145.3	Schichtwiderstand	42,2 Ohm 2 % 23.207 TK 100	
			TGL 36521	
R 5	811 635.8	Drahtwiderstand	1 kOhm 474.935 TGL 8754	
R 6	800 557.7	Schichtwiderstand	330 Ohm 5 % 25.518 TGL 8728	
R 7	813 148.6	Schichtwiderstand	178 Ohm 2 % 23.207 TK 100	
			TGL 36521	
R 8	813 146.1	Schichtwiderstand	68,1 Ohm 2 % 23.207 TK 100	
			TGL 36521	
R 9	813 833.0	Schichtwiderstand	1,21kOhm 2 % 23.207 TK 100	
			TGL 36521	
R 10	818 081.4	Schichtwiderstand	750 Ohm 2 % 23.207 TK 50	
			TGL 36521	
R 14	815 092.1	Schichtwiderstand	422 Ohm 2 % 23.207 TK 100	
			TGL 36521	
V 1	807 821.3	Transistor	SF 127 D TGL 200-8439	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
<u>A 2 und A 4 Regelteilmodul 36 V 525 557.1</u>				
C 1	818 326.3	MKT1-Kondensator	2,2/20/100 TGL 31680	
C 2	821 136.5	Kondensator	EDVU-2-10/50/63 TGL 35781	
C 3	821 977.4	Elyt-Kondensator	47/63 TGL 38908	
R 1	814 042.1	Schichtwiderstand	15 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	820 790.6	Schichtwiderstand	33 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ohm 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 8	814 343.2	Schichtwiderstand	8,25 kOhm 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 9	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ohm 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 10	823 822.1	Schichtwiderstand	1,69 kOhm 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
<u>V 1 und</u>				
V 2	814 975.1	Diode	SZX 21/1 TGL 27338 L2/4	
V 3	823 845.5	Transistor	SF 118 D TGL 39001	
<u>V 4 bis</u>				
V 6	808 241.0	Transistor	SF 128 D TGL 200-8439	
V 7	813 105.1	Diode	SZX 21/6,2 TGL 27338 L2/4	
<u>X 1 bis</u>				
X 7	511 785.1	Verbindung		
<u>A 8 Kühlkörpereinheit 529 150.1</u>				
<u>A 1 bis</u>				
A 8	099 010.4	Kühlkörperbaustein	99010	
<u>X 13 und</u>				
X 14	822 150.2	Steckerleiste	128-8 TGL 29331/07	
<u>A 1 bis A 8 Kühlkörperbaustein 099 010.4</u>				
V 1	804 806.4	Transistor	KU 611 TGL RGW 625	
V 2	818 079.1	Transistor	KD 605	
<u>A 9 Leiterplattenaufnahme 529 076.7 mit</u>				
<u>525 511.2 Busverbinder MAT</u>				
A 18	525 539.5	Strommesser		
A 19	525 543.4	Zusatzquelle		
A 20	525 534.6	Signalgenerator		
<u>A 21 bis</u>				
A 23	525 505.7	Meßstellenumschalter		
<u>A 24 bis</u>				
A 26	525 503.2	Matrix		
A 27	525 545.0	Bussteuerung		vgl. A14 unter A3 529 073.4
<u>X 1 bis</u>				
X 22	819 530.6	Buchsenleiste	232-58 TGL 29331/03	
<u>A 18 Strommesser 525 539.5</u>				
A 1	814 906.0	Schaltkreis	D 120 D - TGL 26152	
A 2	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
<u>A 3 und</u>				
A 4	819 310.3	Schaltkreis	D 174 D - TGL 29266	
<u>A 5 und</u>				
A 6	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 7	815 373.1	Schaltkreis	D 130 D - TGL 26152	
A 8	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
<u>A 9 bis</u>				
A 11	820 021.7	Schaltkreis	D 126 D - TGL 27148	
A 12	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
<u>A 13 und</u>				
A 14	810 803.6	Schaltdiode	SAM 45 TGL 24546	
A 15	814 697.4	Schaltdiode	SAM 42 TGL 24546	



Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 16	810 654.0	Schaltdiode	SAM 44 TGL 24546	
A 17 bis				
A 19	818 793.3	Schaltkreis	MAA 725	
A 20	821 725.8	Schaltkreis	K 140 UD8 A	
C 1 und				
C 2	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 3 und				
C 4	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 5	822 214.2	Elyt-Kondensator	220/16 TGL 38908	
C 6	821 910.6	Kondensator	EDVU-M1500-470/10-63 TGL 35780	
C 7	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63 TGL 35781	
C 8	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 9	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 10	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 11	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 12	818 322.2	MKT1-Kondensator	0,47/20/100 TGL 31680	
C 13 und				
C 14	818 324.7	MKT1-Kondensator	1/20/100 TGL 31680	
C 15	818 326.3	MKT1-Kondensator	2,2/20/100 TGL 31680	
C 16	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 17 und				
C 18	821 148.6	Kondensator	EDVU-Z-22/50-63 TGL 35781	
C 19	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 20	822 804.3	Kondensator	EDVU-V-1,5/10-63 TGL 35781	
C 21	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 22	821 854.8	Kondensator	EDVU-M150-47/10-63 TGL 35780	
C 23 und				
C 24	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
K 1 bis				
K 12	528 851.4	Relais		
K 13 bis				
K 16	528 852.2	Relais		
R 1	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2 bis				
R 16	813 685.1	Schichtwiderstand	220 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 17 bis				
R 22	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	823 821.3	Schichtwiderstand	2,15 $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 24	823 773.5	Schichtwiderstand, veränderlich	47 $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 25	815 745.4	Schichtwiderstand	12,1 $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 26	817 547.2	Schichtwiderstand	21,5 $\Omega$ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 27	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 28	817 548.0	Schichtwiderstand	121 $\Omega$ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 29	823 687.1	Schichtwiderstand	215-1 21.309-50 TGL 43052	
R 30	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 k $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 31	819 168.1	Schichtwiderstand	1,21 k $\Omega$ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 32	823 701.1	Schichtwiderstand	2,37 k-1 21.309-50 TGL 43052	
R 33	822 812.3	Schichtwiderstand veränderlich	47 k $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 34	815 723.7	Schichtwiderstand	12,1 k $\Omega$ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 35	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 k $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 36	823 708.5	Schichtwiderstand	18,7 k-1 21.309-50 TGL 43052	
R 37	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 38 bis				
R 41	816 142.6	Schichtwiderstand	100 k $\Omega$ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 42	810 906.1	Schichtwiderstand	10 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 43	821 368.0	Schichtwiderstand	39 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 44	823 705.2	Schichtwiderstand	10 k-0,25 21.309-25 TGL 43052	
R 45	823 696.8	Schichtwiderstand	1,54 k-0,25 21.309-25 TGL 43052	
R 46	823 697.6	Schichtwiderstand	2,05 k-1 21.309-25 TGL 43052	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 47	823 696.8	Schichtwiderstand	1,54 k-0,25 21.309-25 TGL 43052	
R 48	823 705.2	Schichtwiderstand	10 k-0,25 21.309-25 TGL 43052	
R 49	821 368.0	Schichtwiderstand	39 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 50	810 906.1	Schichtwiderstand	10 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 51	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 52	823 838.3	Schichtwiderstand, veränderlich	1 MΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 53	823 713.2	Schichtwiderstand	100 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 54	820 174.0	Schichtwiderstand	56 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 55	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 56	823 782.3	Schichtwiderstand	97,6 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 57	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 58	810 906.1	Schichtwiderstand	10 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 59	823 831.8	Schichtwiderstand	4,64 MΩ 2 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 60	822 779.0	Schichtwiderstand	365 kΩ 2 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 61	823 837.5	Schichtwiderstand, veränderlich	220 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 62	823 828.7	Schichtwiderstand	1 MΩ 1 % 23.412 TK 100 TGL 36521	
R 63	823 829.5	Schichtwiderstand	1,4 MΩ 1 % 23.412 TK 100 TGL 36521	
R 64	822 813.1	Schichtwiderstand, veränderlich	100 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 65	823 683.0	Schichtwiderstand	205 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 66	823 719.8	Schichtwiderstand	301 k-1 21.412-25 TGL 43052	
R 67	822 811.5	Schichtwiderstand, veränderlich	22 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 68	823 715.7	Schichtwiderstand	162 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 69	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 70	823 711.6	Schichtwiderstand	48,7 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 71	822 808.4	Schichtwiderstand, veränderlich	2,2 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 72	823 707.7	Schichtwiderstand	15,4 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 73	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 74	823 703.6	Schichtwiderstand	4,87 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 75	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 76	823 699.2	Schichtwiderstand	1,54 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 77	823 773.5	Schichtwiderstand, veränderlich	47 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 78	823 690.2	Schichtwiderstand	487-1 21.309-25 TGL 43052	
R 79	823 772.7	Schichtwiderstand, veränderlich	22 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 80	823 688.8	Schichtwiderstand	154-1 21.309-25 TGL 43052	
R 81	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 82	815 605.1	Schichtwiderstand	274 Ω 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 83	823 685.5	Schichtwiderstand	56,2-1 21.309-25 TGL 43052	
R 84	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 85 und				
R 86	816 142.6	Schichtwiderstand	100 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 87 und				
R 88	817 919.5	Schichtwiderstand	2,74 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 89	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 90	815 515.5	Schichtwiderstand	2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 91	800 328.6	Schichtwiderstand	51 Ω 5 % 25.412 TGL 8728	
R 92	800 328.6	Schichtwiderstand	51 Ω 5 % 25.412 TGL 8728	
R 93	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 94	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1 bis				
V 15	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
V 16 bis				
V 21	804 530.1	Transistor	SS 218 D - TGL 26818	
V 22 und				
V 23	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 24 und				
V 25	812 634.3	Diode	SZX 21/6,8 TGL 27338 L2/4	
V 26	804 392.7	Transistor	SF 126 D TGL 200-8439	
V 27	823 844.7	Transistor	SF 116 D TGL 39001	
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
A 19 Zusatzquelle_ 525 543,4				
A 1	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	
A 2	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 3 bis				
A 6	819 310.3	Schaltkreis	D 174 D - TGL 29266	
A 7 bis				
A 9	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 10 und				
A 11	814 090.3	Schaltkreis	D 110 D - TGL 26152	
A 12	815 373.1	Schaltkreis	D 130 D - TGL 26152	
A 13	814 906.0	Schaltkreis	D 120 D - TGL 26152	
A 14 und				
A 15	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 16 und				
A 17	810 654.0	Schaltdiode	SAM 44 TGL 24546	
A 18	814 697.4	Schaltdiode	SAM 42 TGL 24546	
A 19 und				
A 20	810 654.0	Schaltdiode	SAM 44 TGL 24546	
A 21 und				
A 22	818 793.3	Schaltkreis	MAA 725	
C 1	822 214.2	Elyt-Kondensator	220/16 TGL 38908	
C 2	821 401.3	Elyt-Kondensator	470/16 TGL 37225	
C 3 bis				
C 6	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 7	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 8	821 977.4	Elyt-Kondensator	47/63 TGL 38908	
C 9	821 148.6	Kondensator	EDVU-Z-22/50-63 TGL 35781	
C 10 und				
C 11	821 854.8	Kondensator	EDVU-N150-47/10-63 TGL 35780	
C 12	821 148.6	Kondensator	EDVU-Z-22/50-63 TGL 35781	
C 13	821 977.4	Elyt-Kondensator	47/63 TGL 38908	
C 14	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781	
C 15	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
K 1 bis				
K 18	528 852.2	Relais		
R 1 bis				
R 18	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19	818 008.4	Schichtwiderstand	4,64 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 20 und				
R 21	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 22 und				
R 23	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 24 und				
R 25	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 26 und				
R 27	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 28 und				
R 29	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 30 und				
R 31	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 32 und R 33	820 019.4	Schichtwiderstand	1,62 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 34 und R 35	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 36 und R 37	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 38 und R 39	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 40 und R 41	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 42 und R 43	818 253.5	Schichtwiderstand	1,96 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 44 und R 45	815 614.8	Schichtwiderstand	3,01 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 46	818 008.4	Schichtwiderstand	4,64 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 47	823 694.3	Schichtwiderstand	909-1 21.309-25 TGL 43052	
R 48	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 49	823 693.5	Schichtwiderstand	1,33 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 50	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 51	823 698.4	Schichtwiderstand	2,26 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 52	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 53	823 700.3	Schichtwiderstand	3,01 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 54 und R 55	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 56	816 950.5	Schichtwiderstand	301 kΩ 0,5 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 57	823 718.1	Schichtwiderstand	196 k-0,5 21.309-25 TGL 43052	
R 58	822 810.7	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 59	823 710.8	Schichtwiderstand	46,4 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 60	823 702.8	Schichtwiderstand	4,64 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 61	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 62	823 692.7	Schichtwiderstand	536-1 21.309-25 TGL 43052	
R 63	822 812.3	Schichtwiderstand, veränderlich	47 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 64	823 686.3	Schichtwiderstand	53,6-1 21.412-25 TGL 43052	
R 65	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 66	813 811.3	Schichtwiderstand	47 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 67	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 68	813 830.6	Schichtwiderstand	470 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 69	821 368.0	Schichtwiderstand	39 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 70	810 906.1	Schichtwiderstand	10 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 71 und R 72	813 327.0	Schichtwiderstand	100 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 73 und R 74	818 254.3	Schichtwiderstand	5,62 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 75 und R 76	813 327.0	Schichtwiderstand	100 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 77	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 78	810 906.1	Schichtwiderstand	10 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 79	821 368.0	Schichtwiderstand	39 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 80 bis R 82	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 83	813 830.6	Schichtwiderstand	470 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 84	813 811.3	Schichtwiderstand	47 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 85	823 700.3	Schichtwiderstand	3,01 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 86	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 87	823 698.4	Schichtwiderstand	2,26 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 88	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 89	823 693.5	Schichtwiderstand	1,33 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 90	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 91	823 694.3	Schichtwiderstand	909-1 21.309-25 TGL 43052	
R 92	823 718.1	Schichtwiderstand	196 k-0,5 21.309-25 TGL 43052	
R 93	816 950.5	Schichtwiderstand	301 kΩ 0,5 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 94	823 710.8	Schichtwiderstand	46,4 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 95	822 810.7	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 96	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 97	823 702.8	Schichtwiderstand	4,64 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 98	823 692.7	Schichtwiderstand	536-1 21.309-25 TGL 43052	
R 99	822 812.3	Schichtwiderstand, veränderlich	47 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 100	823 686.3	Schichtwiderstand	53,6-1 21.309-25 TGL 43052	
R 101	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
V 1 bis				
V 18	804 530.1	Transistor	SS 218 D - TGL 26818	
V 19 und				
V 20	809 346.2	Referenzelement	SZY 23	
V 21	823 843.0	Transistor	SD 340 C - TGL 39124	
V 22	822 046.2	Transistor	SC 307 D - TGL 37871	
V 23	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 24	822 046.2	Transistor	SC 307 D - TGL 37871	
V 25	823 843.0	Transistor	SD 340 C - TGL 39124	
V 26	820 834.5	Transistor	SC 237 D - TGL 27147	
V 27	823 842.2	Transistor	SD 339 C - TGL 39123	
V 28	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 29	820 834.5	Transistor	SC 237 D - TGL 27147	
V 30	823 842.2	Transistor	SD 339 C - TGL 39123	
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
A 20 Signalgenerator 525 534.6				
A 1 und				
A 2	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	
A 3 bis				
A 8	820 964.3	Schaltkreis	D 274 D - TGL 28816	
A 9 und				
A 10	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 11 bis				
A 16	824 045.8	Koppler	NB 104 B TGL 36609	
A 17	810 654.0	Schaltdiode	SAM 44 TGL 24546	
A 18	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 19 und				
A 20	824 045.8	Koppler	NB 104 B TGL 36609	
A 21	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 22 und				
A 23	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 24 und				
A 25	818 570.6	Schaltkreis	B 109 D - TGL 28873	
A 26 und				
A 27	818 403.0	Transistor	SMY 60 TGL 32944	
A 28 und				
A 29	821 733.8	Schaltkreis	B 176 D - TGL 38979	
A 30 und				
A 31	824 045.8	Koppler	NB 104 B TGL 36609	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 32 und				
A 33	818 570.6	Schaltkreis	B 109 D - TGL 28873	
A 34 und				
A 35	824 045.8	Koppler	MB 104 B TGL 36609	
C 1	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 2 und				
C 3	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 4	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 5	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 6 bis				
C 9	821 910.6	Kondensator	EDVU-N1500-470/10-63 TGL 35780	
C 10	821 401.3	Elyt-Kondensator	470/16 TGL 37225	
C 11	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 12	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 13	821 392.0	Kondensator	EDVU-N750-220/10-63 TGL 35780	
C 14	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 15	821 392.0	Kondensator	EDVU-N750-220/10-63 TGL 35780	
C 16 und				
C 17	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 18 und				
C 19	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 20 und				
C 21	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 22 und				
C 23	821 392.0	Kondensator	EDVU-N750-220/10-63 TGL 35780	
K 1 bis				
K 4	528 852.2	Relais		
R 1 bis				
R 13	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 15	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 16	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 17	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 18	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 20	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 24	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 25 bis				
R 30	813 811.3	Schichtwiderstand	47 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31	823 709.3	Schichtwiderstand	23,7 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 32	822 808.4	Schichtwiderstand, veränderlich	2,2 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 33	823 710.8	Schichtwiderstand	46,4 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 34	818 252.7	Schichtwiderstand	1,78 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 35	822 808.4	Schichtwiderstand, veränderlich	2,2 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 36	823 713.2	Schichtwiderstand	100 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 37	823 717.3	Schichtwiderstand	178 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 38	823 826.2	Schichtwiderstand	15,4 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 39	822 810.7	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 40	823 683.0	Schichtwiderstand	205 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 41	823 717.3	Schichtwiderstand	178 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 42	822 811.5	Schichtwiderstand, veränderlich	22 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 43 bis				
R 45	823 683.0	Schichtwiderstand	205 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 46	823 716.5	Schichtwiderstand	169 k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 47	822 812.3	Schichtwiderstand, veränderlich	47 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 48	817 574.5	Schichtwiderstand	1,33 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 49	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 50	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 51 bis				
R 54	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung				Bemerkungen
R 55 und							
R 56	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 57 und							
R 58	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 59 bis							
R 62	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 63 und							
R 64	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 65 und							
R 66	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 67 und							
R 68	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 69	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 70	810 978.5	Schichtwiderstand	51 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 71	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 72	813 929.2	Schichtwiderstand	1,5 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 73	822 247.2	Schichtwiderstand	9,53 k-1		21.309-25		
					TGL 43052		
R 74	815 618.0	Schichtwiderstand	9,09 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 75	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 76	815 449.2	Schichtwiderstand	33,2 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 77 und							
R 78	817 570.4	Schichtwiderstand	33,2 Ω	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 79	815 449.2	Schichtwiderstand	33,2 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 80	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 81	823 706.0	Schichtwiderstand	10 k-1		21.309-25		
					TGL 43052		
R 82	813 929.2	Schichtwiderstand	1,5 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 83	822 247.2	Schichtwiderstand	9,53 k-1		21.309-25		
					TGL 43052		
R 84	810 978.5	Schichtwiderstand	51 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 85	815 617.2	Schichtwiderstand	5,11 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 86	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 87	815 449.2	Schichtwiderstand	33,2 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 88 und							
R 89	817 570.4	Schichtwiderstand	33,2 Ω	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 90	815 449.2	Schichtwiderstand	33,2 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 91	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 92	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 93 und							
R 94	815 445.1	Schichtwiderstand	160 Ω	5 %	25.207	TGL 8728	
R 95	813 327.0	Schichtwiderstand	100 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 96 und							
R 97	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 98	822 813.1	Schichtwiderstand, veränderlich	100 kΩ	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 99 und							
R 100	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 101 und							
R 102	821 026.8	Schichtwiderstand	10 MΩ	5 %	25.311	TGL 8728	
R 103	822 813.1	Schichtwiderstand, veränderlich	100 kΩ	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 104	815 612.3	Schichtwiderstand	2,15 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 105	817 975.7	Schichtwiderstand	8,25 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 106	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ω	20 %	513.1010	TGL 27423	
R 107	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		
R 108 und							
R 109	813 929.2	Schichtwiderstand	1,5 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 110	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ	1 %	23.207	TK 100	
					TGL 36521		

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 111	822 286.6	Schichtwiderstand, veränderlich	470 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 112	817 975.7	Schichtwiderstand	8,25 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 113	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 114	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 115	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 116 und				
R 117	814 347.3	Schichtwiderstand	390 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 118	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 119	815 619.7	Schichtwiderstand	10 kΩ 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 120	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 121	823 684.7	Schichtwiderstand	825 kΩ 1 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 122	822 810.7	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 123	823 712.4	Schichtwiderstand	82,5k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 124	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 125	823 704.4	Schichtwiderstand	7,87k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 126	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 127	823 695.1	Schichtwiderstand	787 -1 21.309-25 TGL 43052	
R 128	823 689.6	Schichtwiderstand	82,5 Ω 1 % 11.720 TK 25 TGL 26976	
R 129	817 484.0	Drahtwiderstand	51 Ω 5 % 22.616 TGL 200-8041	
R 130	823 684.7	Schichtwiderstand	825 kΩ 1 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 131	823 712.4	Schichtwiderstand	82,5k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 132	822 810.7	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 133	823 704.4	Schichtwiderstand	7,87k-1 21.309-25 TGL 43052	
R 134	823 280.2	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 135	823 695.1	Schichtwiderstand	787 -1 21.309-25 TGL 43052	
R 136	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 137	826 484.2	Schichtwiderstand	82,5 Ω 1 % 23.922 TK 25 TGL 36521	
R 138	817 484.0	Drahtwiderstand	51 Ω 5 % 22.616 TGL 200-8041	
R 139 und				
R 140	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 141	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 142 und				
R 143	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 144	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1 bis				
V 12	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
V 13 bis				
V 18	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 19 bis				
V 24	817 733.7	Transistor	KP 303 G - TGL 34167	
V 25	809 346.2	Referenzelement	SZY 23	
V 26	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 27	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
V 28 und				
V 29	823 430.6	Transistor	SC 309 E - TGL 37871	
V 30 und				
V 31	804 530.1	Transistor	SS 218 D - TGL 26818	
V 32 und				
V 33	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 34	823 842.2	Transistor	SD 339 C - TGL 39123	
V 35	811 532.4	Diode	SZX 21/5,6 TGL 27338 L2/4	
V 36	812 634.3	Diode	SZX 21/6,8 TGL 27338 L2/4	
V 37	812 752.0	Diode	SZX 21/12 TGL 27338 L2/4	
V 38 und				
V 39	809 346.2	Referenzelement	SZY 23	
V 40	807 293.1	Schaltdiode	SAY 32 TGL 200-8466 L2/4	
V 41	823 430.6	Transistor	SC 309 E - TGL 37871	
V 42	816 179.7	Transistor	SC 239 E - TGL 27147	



Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
V 43	823 844.7	Transistor	SF 116 D - TGL 39001	
V 44	804 392.7	Transistor	SF 126 D TGL 200-8439	
V 45	823 435.5	Z-Diode	SZ 600/7,5 TGL 25734	
V 46	804 392.7	Transistor	SF 126 D TGL 200-8439	
V 47	823 844.7	Transistor	SF 116 D - TGL 39001	
V 48	823 435.5	Z-Diode	SZ 600/7,5 TGL 25734	
V 49	816 179.7	Transistor	SC 239 E - TGL 27147	
V 50	823 430.6	Transistor	SC 309 E - TGL 37871	
V 51 und				
V 52	807 293.1	Schaltdiode	SAY 32 TGL 200-8466 I2/4	
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	

A 21 bis A 23 Meßstellenumschalter 525 505.7

A 1 bis				
A 6	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D - TGL 39865	
A 7	823 853.5	Schaltkreis	DL 020 D - TGL 39865	
A 8	823 366.8	Schaltkreis	DL 040 D - TGL 39894	
A 9	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 10	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 11 bis				
A 13	823 852.7	Schaltkreis	DL 010 D - TGL 39865	
A 14 und				
A 15	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62 TGL 24546	
A 16 bis				
A 18	823 852.7	Schaltkreis	DL 010 D - TGL 39865	
A 19 und				
A 20	820 021.7	Schaltkreis	D 126 D TGL 27148	
A 21 bis				
A 32	813 082.1	Schaltdiode	SAM 63 TGL 24546	
C 1 und				
C 2	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 3 bis				
C 7	820 994.0	Kondensator	EDVU-Z-47/50-63- TGL 35781	
K 1 bis				
K 36	528 851.4	Relais		
R 1	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2 bis				
R 5	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 9	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 10	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 11	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 13	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 15	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 16	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 17	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 18	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 20	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 24	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 25	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 26	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 27	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 28	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 29	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 30	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 32	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 33	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 34	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 35	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 36	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 37	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 38	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 39	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 40	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 41	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung				B e m e r k u n g e n
R 42	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 43	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 44	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 45	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 46	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 47	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 48	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 49	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 50	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 51	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 52	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 53	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 54	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 55	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 56	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 57	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 58	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 59	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 60	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 61	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 62	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 63	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 64	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 65	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 66	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 67	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 68	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 69	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 70	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 71	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 72	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 73	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 74	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 75	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 76	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 77	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
V 1 bis							
V 15	818 569.1	Transistor	SC 236 D			TGL 27147	
V 16 bis							
V 30	822 597.3	Transistor	SC 308 D			TGL 37871	
V 31 bis							
V 45	818 569.1	Transistor	SC 236 D			TGL 27147	
V 46 bis							
V 66	822 597.3	Transistor	SC 308 D			TGL 37871	
X 1 und							
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58			TGL 29331/03	
X 3 und							
X 4	810 652.4	HF-Stecker	12			TGL 200-8080	
A 24 bis A 26	Matrix_ 525 503.2						
A 1 bis							
A 11	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D			TGL 39865	
A 12	823 853.5	Schaltkreis	DL 020 D			TGL 39865	
A 13 und							
A 14	823 366.8	Schaltkreis	DL 040 D			TGL 39894	
A 15 bis							
A 18	820 021.7	Schaltkreis	D 126 D			TGL 27148	
A 19 bis							
A 22	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62			TGL 24546	
A 23 und							
A 24	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D			TGL 39865	
A 25 bis							
A 32	812 232.3	Schaltdiode	SAM 64			TGL 24546	
C 1 und							
C 2	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16			TGL 37225	
C 3 bis							
C 10	820 994.0	Kondensator	EDVU-2-47/50-63			TGL 35781	
K 1	528 852.2	Relais					
K 2 bis							
K 8	528 851.4	Relais					
K 9 bis							
K 16	528 852.2	Relais					
K 17 bis							
K 23	528 851.4	Relais					
K 24 bis							
K 30	528 852.2	Relais					
R 1	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 2 bis							
R 5	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	
R 6	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung			Bemerkungen
R 7	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 8	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 9	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 10	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 11	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 12	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 13	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 14	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 15	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 16	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 17	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 18	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 19	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 20	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 21	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 22	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 23	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 24	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 25	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 26	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 27	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 28	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 29	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 30	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 31	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 32	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 33	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 34	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 35	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 36	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 37	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 38	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 39	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 40	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 41	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 42	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 43	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 44	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 45	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 46	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 47	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 48	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 49	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 50	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 51	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 52	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 53	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 54	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 55	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 56	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 57	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 58	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 59	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 60	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 61	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 62	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 63	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 64	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
R 65	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 %	25.207	TGL 8728
V 1 bis						
V 14	818 569.1	Transistor	SC 236 D			TGL 27147
V 15 bis						
V 44	822 597.3	Transistor	SC 308 D			TGL 37871
X 1 und						
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58			TGL 29331/03
A 10 Leiterplattenaufnahme 529_075_0 mit						
525 555.5 Busverbinder FE						
A 28 und						
A 29	525 537.0	Komparator				
A 30	525 541.8	Zählimpulsgenerator				
A 31	525 529.0	ADU-Analogteil				
A 32	525 531.3	ADU-Digitalteil				
A 33	525 582.8	ADU-Prüfanzeige				
A 34	823 567.8	Busverlängerung	VLA K 0522:	Typ	012-7021	
X 1 bis						
X 22	821 107.6	Buchsenleiste	434-58			TGL 29331/03
X 23 bis						
X 47	809 243.7	Lötöse	2060			TGL 0-41496

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 28 und A 29 Komparator 525_537.0				
A 1 und				
A 2	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 3 und				
A 4	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 5	820 808.0	Schaltkreis	UB 855 D - TGL 42647	
A 6 u. A 7	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 8	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 9 bis				
A 12	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 13	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 14 bis				
A 22	823 102.2	Optoelektronischer Koppler	MB 111 TGL 35171	
A 23	823 402.5	Schaltkreis	DAC 320 CB 12	
A 24	818 570.6	Schaltkreis	B 109 D - TGL 28873	
A 25	819 195.4	Schaltkreis	B 110 D - TGL 28874	
A 26	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 27	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
C 1 bis				
C 4	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 5	821 514.3	Elyt-Kondensator	10/80 TGL 38908	
C 6	821 857.2	Kondensator	EDVU-V-3,3/10-63 TGL 35781	
C 7	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781	
C 8	822 236.8	Kondensator	EDVU-N150-150/10-63 TGL 35780	
C 9	821 391.2	Kondensator	EDVU-N150-100/10-63 TGL 35780	
C 10	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63 TGL 35781	
C 11	821 854.8	Kondensator	EDVU-N150-47/10-63 TGL 35780	
C 12	821 393.7	Kondensator	EDVU-NP0-10/0,5-63 TGL 35780	
C 13	821 395.3	Kondensator	EDVU-P100-2,2/0,5-63 TGL 35780	
C 14	821 400.5	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 37225	
C 15 und				
C 16	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 17 und				
C 18	822 585.2	Elyt-Kondensator	2,2/80 TGL 37225	
C 19 und				
C 20	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 21 und				
C 22	821 400.5	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 37225	
C 23 bis				
C 27	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 28	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 29 bis				
C 34	821 117.2	Kondensator	EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781	
C 35	810 073.6	KS-Kondensator	22/20/630 TGL 5155	
K 1 bis				
K 4	823 945.6	Relais	RGK 20/1-1/104/12 TGL 32441	
L 1 und				
L 2	814 269.8	UKW-Drossel	A1,6X	
R 1 und				
R 2	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5 und				
R 6	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 9	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 10 und				
R 11	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 13 bis				
R 21	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22 bis				
R 30	815 515.5	Schichtwiderstand	2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31	817 573.7	Schichtwiderstand	133 Ω 1 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 32 und				
R 33	824 101.6	Schichtwiderstand	100 kΩ 0,5 % 23.309 TK 100 TGL 36521	
R 34	822 807.6	Schichtwiderstand, veränderlich	1 kΩ 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 35	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 36	813 449.7	Schichtwiderstand	8,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 37	813 929.2	Schichtwiderstand	1,5 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 38	810 978.5	Schichtwiderstand	51 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 39	815 839.1	Schichtwiderstand	51 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 40	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 41 und				
R 42	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 43 und				
R 44	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 45	823 832.6	Schichtwiderstand	5,11 M $\Omega$ 2 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 46	800 379.2	Schichtwiderstand	2 k $\Omega$ 5 % 25.412 TGL 8728	
R 47	814 084.8	Schichtwiderstand	150 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 48	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 49	815 792.8	Schichtwiderstand	1,6 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 50	800 365.5	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.412 TGL 8728	
R 51	813 838.8	Schichtwiderstand	10 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 52	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 53	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 54	814 670.8	Schichtwiderstand	120 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 55	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 57	813 831.4	Schichtwiderstand	510 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 58 und				
R 59	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 60 und				
R 61	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 62 und				
R 63	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 64 und				
R 65	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 67	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 68	823 823.8	Schichtwiderstand	2,05 k $\Omega$ 2 % 23.309 TK 200 TGL 36521	
R 69	823 824.6	Schichtwiderstand	2,05 k $\Omega$ 2 % 23.412 TK 200 TGL 36521	
R 70	813 830.6	Schichtwiderstand	470 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 71	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 72	815 446.8	Schichtwiderstand	180 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 73	823 836.7	Schichtwiderstand, veränderlich	100 $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 74	813 838.8	Schichtwiderstand	10 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 75	814 501.6	Schichtwiderstand	360 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 76	823 824.6	Schichtwiderstand	2,05 k $\Omega$ 2 % 23.412 TK 200 TGL 36521	
R 77	823 823.8	Schichtwiderstand	2,05 k $\Omega$ 2 % 23.309 TK 200 TGL 36521	
R 78 und				
R 79	823 830.1	Schichtwiderstand	4,02 M $\Omega$ 2 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 80 und				
R 81	822 811.5	Schichtwiderstand, veränderlich	22 k $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 82	820 790.6	Schichtwiderstand	33 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 83	814 857.4	Schichtwiderstand	14,7 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 84 und				
R 85	813 322.1	Schichtwiderstand	270 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 86	814 857.4	Schichtwiderstand	14,7 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 87	823 827.0	Schichtwiderstand	464 k $\Omega$ 2 % 23.309 TK 200 TGL 36521	
R 88	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 k $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 89	820 790.6	Schichtwiderstand	33 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 90	815 446.8	Schichtwiderstand	180 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 91	800 350.1	Schichtwiderstand	390 $\Omega$ 5 % 25.412 TGL 8728	
R 92 und				
R 93	813 799.8	Schichtwiderstand	5,6 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 94 und				
R 95	815 005.4	Schichtwiderstand	100 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 96 und				
R 97	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1 bis				
V 9	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42 TGL 200-8466 L2/4	
V 10 und				
V 11	822 597.3	Transistor	SC 308 D - TGL 37871	
V 12 bis				
V 15	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42 TGL 200-8466 L2/4	
V 16 und				
V 17	822 597.3	Transistor	SC 308 D - TGL 37871	
V 18	529 202.0	Transistor		
V 19 und				
V 20	822 597.3	Transistor	SC 308 D - TGL 37871	
V 21	529 202.0	Transistor		
V 22	805 013.0	Transistor	SF 137 C TGL 200-8140	
V 23 bis				
V 25	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42 TGL 200-8466 L2/4	
V 26 und				
V 27	804 529.5	Transistor	SS 218 C - TGL 26818	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
V 28	812 634.3	Diode	SZX 21/6,8 TGL 27338	I2/4
V 29	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42	TGL 200-8466 I2/4
V 30	804 529.5	Transistor	SS 218 C	- TGL 26818
V 31	812 634.3	Diode	SZX 21/6,8 TGL 27338	I2/4
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58	TGL 29331/03
<b>A 30 Zählimpuls-generator 525_541.8</b>				
A 1	823 768.8	Schaltkreis	DL 004 D	- TGL 39865
A 2	823 581.3	Schaltkreis	MH 74 S 00	
A 3	823 582.1	Schaltkreis	MH 74 S 10	
A 4 und				
A 5	823 584.6	Schaltkreis	MH 74 S 112	
A 6 bis				
A 9	823 578.2	Schaltkreis	DL 192 D	- TGL 39894
A 10	820 949.1	Schaltkreis	K 155 KP7	
A 11	823 367.6	Schaltkreis	DL 193 D	- TGL 39894
A 12	823 578.2	Schaltkreis	DL 192 D	- TGL 39894
A 13 und				
A 14	823 583.8	Schaltkreis	MH 74 S 20	
A 15	823 582.1	Schaltkreis	MH 74 S 10	
A 16 und				
A 17	823 584.6	Schaltkreis	MH 74 S 112	
A 18 bis				
A 20	823 367.6	Schaltkreis	DL 193 D	- TGL 39894
A 21	823 581.3	Schaltkreis	MH 74 S 00	
A 22	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D	- TGL 39865
A 23	823 581.3	Schaltkreis	MH 74 S 00	
A 24	823 583.8	Schaltkreis	MH 74 S 20	
A 25	819 310.3	Schaltkreis	D 174 D	- TGL 29266
A 26 und				
A 27	823 578.2	Schaltkreis	DL 192 D	- TGL 39894
A 28 bis				
A 39	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D	- TGL 39865
A 40 und				
A 41	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D	- TGL 39866
A 42 und				
A 43	823 769.6	Schaltkreis	DS 8216 D	- TGL 42622
A 44	823 583.8	Schaltkreis	MH 74 S 20	
A 45 und				
A 46	820 808.0	Schaltkreis	U 855 D	- TGL 42647
A 47	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D	- TGL 27148
A 48	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D	- TGL 39865
A 49 bis				
A 53	813 083.8	Schaltdiode	SAM 62	TGL 24546
C 1	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63	TGL 35781
C 2	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16	TGL 37225
C 3	821 854.8	Kondensator	EDVU-N150-47/10-63	TGL 35780
C 4	821 396.1	Kondensator	EDVU-P100-3,3/0,5-63	TGL 35780
C 5 bis				
C 7	821 397.8	Kondensator	EDVU-V-2,2/10-63	TGL 35781
C 8	821 390.4	Kondensator	EDVU-N150-68/10-63	TGL 35780
C 9	821 855.6	Kondensator	EDVU-NP0-15/10-63	TGL 35780
C 10	821 397.8	Kondensator	EDVU-V-2,2/10-63	TGL 35781
C 11 und				
C 12	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63	TGL 35781
C 13	821 397.8	Kondensator	EDVU-V-2,2/10-63	TGL 35781
C 14	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63	TGL 35781
C 15	821 857.2	Kondensator	EDVU-V-3,3/10-63	TGL 35781
C 16	821 391.2	Kondensator	EDVU-N150-100/10-63	TGL 35780
C 17 und				
C 18	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16	TGL 37225
C 19 und				
C 20	821 398.6	Kondensator	EDVU-V-4,7/10-63	TGL 35781
C 21 bis				
C 48	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63	TGL 35781
L 1	529 206.1	Spule		
R 1 und				
R 2	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 % 25.207 TGL 8728
R 3	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ	5 % 25.207 TGL 8728
R 4	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω	5 % 25.207 TGL 8728
R 5	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ	5 % 25.207 TGL 8728
R 6	813 830.6	Schichtwiderstand	470 Ω	5 % 25.207 TGL 8728
R 7	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 kΩ	5 % 25.207 TGL 8728
R 8 und				
R 9	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ	5 % 25.207 TGL 8728

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 10	814 412.8	Schichtwiderstand	39 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 11	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 12	815 443.5	Schichtwiderstand	1,3 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 13	822 728.4	Schichtwiderstand, veränderlich	47 kΩ 20 % 513.610	TGL 27423
R 14	813 807.4	Schichtwiderstand	12 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 15	814 085.6	Schichtwiderstand	1,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 16	822 267.3	Schichtwiderstand, veränderlich	10 kΩ 20 % 513.610	TGL 27423
R 17	813 807.4	Schichtwiderstand	12 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 18	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 19	814 085.6	Schichtwiderstand	1,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 20	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 21	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 22 und				
R 23	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 24 und				
R 25	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 26	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 27	813 927.6	Schichtwiderstand	330 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 28	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 31 und				
R 32	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 33 und				
R 34	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 35	813 929.2	Schichtwiderstand	1,5 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 36	815 515.5	Schichtwiderstand	2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 37	816 018.5	Schichtwiderstand	3 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 38	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 39 und				
R 40	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 41	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 42	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 43 und				
R 44	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207	TGL 8728
R 45 bis				
R 47	816 018.5	Schichtwiderstand	3 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
R 48	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207	TGL 8728
V 1	816 963.4	Transistor	SF 240 TGL 24341	
V 2	823 848.8	Schwingquarz	Q52/E2 033 40 MHZ	TGL 33585/01
V 3 und				
V 4	804 529.5	Transistor	SS 218 G -	TGL 26818
V 5 und				
V 6	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42	TGL 200-8466 I2/4
V 7	804 529.5	Transistor	SS 218 G -	TGL 26818
V 8 und				
V 9	812 231.5	Schaltdiode	SAY 42	TGL 200-8466 I2/4
V 10	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15	TGL 34816
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58	TGL 29331/03
X 3	822 595.7	Buchsenleiste	202-26	TGL 29331/04-7
A 31	ADU-Analogteil 525	529.0		
A 1 bis				
A 3	820 810.3	Schaltkreis	7406 FC	
A 4 bis				
A 20	823 102.2	Optoelektronischer Koppler	MB 111	TGL 35171
A 21 bis				
A 24	821 733.8	Schaltkreis	B 176 D -	TGL 38979
A 25	823 402.5	Schaltkreis	DAC 320 CB 12	
A 26	820 270.0	Schaltkreis	B 341 E	TGL 35515
A 27	819 195.4	Schaltkreis	B 110 D -	TGL 28874
A 28	823 102.2	Optoelektronischer Koppler	MB 111	TGL 35171
C 1 und				
C 2	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16	TGL 37225
C 3 und				
C 4	819 475.6	Elyt-Kondensator	1/40	TGL 7198 IS
C 5 bis				
C 8	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63	TGL 35781
C 9 und				
C 10	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63	TGL 35781
C 11 bis				
C 28	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63	TGL 35781
C 29	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16	TGL 37225
C 30 bis				
C 37	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63	TGL 35781

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
C 38	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 39 bis				
C 42	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 43 und				
C 44	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63 TGL 35781	
C 45 und				
C 46	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 47	816 479.1	KT-Kondensator	680/10/630 TGL 200-8424	
C 48	821 396.1	Kondensator	EDVU-P100-3,3/0,5-63 TGL 35780	
K 1 und				
K 2	823 872.8	Relais	RGK 20/2-1/104/12 TGL 32441	
R 1	814 670.8	Schichtwiderstand	120 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	813 927.6	Schichtwiderstand	330 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	822 207.0	Schichtwiderstand	1 M-0,5 21.617-25 TGL 43052	
R 4	823 714.0	Schichtwiderstand	110 k-0,25 21.309-25 TGL 43052	
R 5	823 775.1	Schichtwiderstand, veränderlich	2,2 kΩ 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 6 bis				
R 10	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 11	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12 bis				
R 15	817 920.1	Schichtwiderstand	36 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 16 bis				
R 19	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 20 und				
R 21	823 866.4	Schichtwiderstand	1,47 MΩ 1 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 22 und				
R 23	823 801.2	Schichtwiderstand	1 MΩ 1 % 23.207 TK 200 TGL 36521	
R 24	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 25	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 26	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 27	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 28 und				
R 29	809 331.7	Schichtwiderstand	100 kΩ 2 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 30 und				
R 31	823 868.0	Schichtwiderstand	287 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 32 und				
R 33	820 935.4	Schichtwiderstand	422 Ω 0,5 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 34	823 776.8	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 35	823 779.2	Schichtwiderstand	10,2 k-0,05 21.309-15 TGL 43052	
R 36	823 773.5	Schichtwiderstand, veränderlich	47 Ω 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 37	823 781.5	Schichtwiderstand	92 k-0,05 21.309-15 TGL 43052	
R 38	809 331.7	Schichtwiderstand	100 kΩ 2 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 39 und				
R 40	823 868.0	Schichtwiderstand	287 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 41 und				
R 42	820 935.4	Schichtwiderstand	422 Ω 0,5 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 43	823 776.8	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 44 und				
R 45	809 331.7	Schichtwiderstand	100 kΩ 2 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 46 und				
R 47	823 868.0	Schichtwiderstand	287 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 48 und				
R 49	820 935.4	Schichtwiderstand	422 Ω 0,5 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 50	823 776.8	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 51	815 005.4	Schichtwiderstand	100 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 52 und				
R 53	823 868.0	Schichtwiderstand	287 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 54 und				
R 55	820 935.4	Schichtwiderstand	422 Ω 0,5 % 23.207 TK 50 TGL 36521	



Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 56	823 776.8	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 57 und R 58	823 780.7	Schichtwiderstand	88,7 k-0,05 21.309-15 TGL 43052	
R 59	823 776.8	Schichtwiderstand, veränderlich	100 Ω 10 % 513.1010 TGL 27423	
R 60	823 867.2	Schichtwiderstand	44,2 kΩ ' 2 % 25.207 TGL 8728	
R 61 bis R 72	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 73 bis R 84	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 85 und R 86	819 973.6	Schichtwiderstand	3,9 MΩ 10 % 25.311 TGL 8728	
R 87 und R 88	822 811.5	Schichtwiderstand, veränderlich	22 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 89	822 374.6	Schichtwiderstand	59 Ω 2 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 90 und R 91	823 780.7	Schichtwiderstand	88,7 k-0,05 21.309-15 TGL 43052	
R 92	815 005.4	Schichtwiderstand	100 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 93	823 785.6	Schichtwiderstand	24,9 Ω 0,5 % 23.207 TK 50 TGL 36521	
R 94	814 042.1	Schichtwiderstand	15 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 95	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 96	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1	812 752.0	Diode	SZX 21/12 TGL 27338 L2/4	
V 2	812 634.3	Diode	SZX 21/6,8 TGL 27338 L2/4	
V 3 bis V 6	822 597.3	Transistor	SC 308 D TGL 37871	
V 7 bis V 10	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 12	823 844.7	Transistor	SF 116 D TGL 39001	
V 13	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 14	823 844.7	Transistor	SF 116 D TGL 39001	
V 15 bis V 17	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 18	804 530.1	Transistor	SS 218 D TGL 26818	
X 1 und X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
X 3 bis X 6	810 652.4	HF-Stecker	12 TGL 200-8080	
<b>A 32 ADU-Digitalteil_ 525 531,0</b>				
A 1	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 2	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 3	823 367.6	Schaltkreis	DL 193 D - TGL 39894	
A 4	823 851.0	Schaltkreis	DL 008 D - TGL 39865	
A 5 und A 6	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 7 bis A 9	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 10 bis A 15	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D - TGL 39865	
A 16	823 853.5	Schaltkreis	DL 020 D - TGL 39865	
A 17 und A 18	823 854.3	Schaltkreis	DL 030 D - TGL 39865	
A 19	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 20	823 851.0	Schaltkreis	DL 008 D - TGL 39865	
A 21	823 852.7	Schaltkreis	DL 010 D - TGL 39865	
A 22	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 23 bis A 25	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D - TGL 39865	
A 26 und A 27	812 232.3	Schaltdiode	SAM 64 TGL 24546	
A 28	823 768.8	Schaltkreis	DL 004 D - TGL 39865	
A 29	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 30 und A 31	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 32 und A 33	823 769.6	Schaltkreis	DS 8216 D - TGL 42622	
A 34	823 851.0	Schaltkreis	DL 008 D - TGL 39865	
A 35	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 36	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 37	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 38	820 808.0	Schaltkreis	UB 855 D - TGL 42647	
A 39	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 40	823 855.1	Schaltkreis	DL 074 D - TGL 39865	
A 41	823 849.6	Schaltkreis	D 121 D - TGL 39800	
C 1	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 2 bis				
C 15	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 16	813 406.2	KT-Kondensator	0,022/5/160 TGL 200-8424	
C 17	810 715.6	KT-Kondensator	2200/10/160 TGL 200-8424	
C 18 bis				
C 23	812 054.7	KT-Kondensator	1000/10/160 TGL 200-8424	
C 24	824 475.0	KT-Kondensator	0,01/5/160 TGL 38159	
C 25	824 474.2	KT-Kondensator	3300/10/160 TGL 38159	
R 1	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	814 501.6	Schichtwiderstand	360 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5 und				
R 6	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8 bis				
R 10	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 11	813 832.2	Schichtwiderstand	680 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12 und				
R 13	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 15 bis				
R 17	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 18	814 501.6	Schichtwiderstand	360 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19 und				
R 20	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22	813 847.0	Schichtwiderstand	27 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	814 501.6	Schichtwiderstand	360 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 24	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
X 4	822 594.0	Buchsenleiste	202-10 TGL 29331/04-7	
A 32	ADU-Prüfanzeige_ 525 582,8			
A 1 bis				
A 8	820 964.3	Schaltkreis	D 274 D - TGL 28816	
A 9	823 415.4	Schaltkreis	DL 037 D TGL 39894	
A 10	823 849.6	Schaltkreis	D 121 D TGL 39800	
A 11	823 033.5	Schaltkreis	D 151 D TGL 26153	
A 12	820 810.3	Schaltkreis	7406 PC	
A 13	820 964.3	Schaltkreis	D 274 D TGL 28816	
A 14	823 851.0	Schaltkreis	DL 008 D TGL 39865	
C 1	821 515.1	Elyt-Kondensator	47/10 TGL 37225	
C 2 bis				
C 4	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 5 bis				
C 18	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 19	821 515.1	Elyt-Kondensator	47/10 TGL 37225	
R 1	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3 bis				
R 19	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 20	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 23	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 24	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 25	815 437.1	Schichtwiderstand	5,1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 26	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 27	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 28	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 29	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 30	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31	813 831.4	Schichtwiderstand	510 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 32	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 33	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 34	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 35 und				
R 36	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 37 und				
R 38	813 838.8	Schichtwiderstand	10 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 39 bis				
R 41	815 446.8	Schichtwiderstand	180 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
S 1	823 774.3	Tastenschalter	TSE 21080,101-1110 TGL 36812	Baueinheit mit V23
S 2	823 774.3	Tastenschalter	TSE 21080,101-1110 TGL 36812	Baueinheit mit V24
S 3	823 774.3	Tastenschalter	TSE 21080,101-1110 TGL 36812	Baueinheit mit V25
V 1 bis				
V 17	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
V 18	818 521.6	Transistor	SC 239 F - TGL 27147	
V 19 und				
V 20	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
V 21 und				
V 22	810 705.1	Schaltdiode	SAY 17 L2/4 TGL 25184	
V 23		Lichtemitterdiode, rotleuchtend		enthalten in S1
V 24		Lichtemitterdiode, rotleuchtend		enthalten in S2
V 25		Lichtemitterdiode, rotleuchtend		enthalten in S3
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	

A 11 Prüfeinheit 529 129.4

F 1 und				
F 2	806 318.4	G-Schmelzeinsatz	F1 TGL 0-41571	
H 1	818 386.6	Lampe	MSKA 6 V 100 MA - TGL 10449	
R 1	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
S 1	822 298.7	Leuchtdrucktaste	LDT 11-12 TGL 26627	
S 2	822 300.6	Leuchtdrucktaste	LDT 21-22 TGL 26627	
X 1 bis				
X 13	547 206.5	Einbaubuchse		
X 16 bis				
X 22	808 249.2	HF-Steckdose	22-6 TGL 200-3800	
X 23 bis				
X 29	547 206.5	Einbaubuchse		

A 2 Automatenkern 528 275.0

A 1	528 276.7	Beistellschrank Kern		
A 2	528 280.6	Monitor, vollst.		
A 3	528 281.4	Tastatur		

A 1 Beistellschrank Kern 528 276.7

A 1	528 454.3	Bodenblech, mont.		) enthalten in ) Beistellschrank ) AK, mont., ) 528 277.5
A 2	528 461.5	Verteiler		
A 3	528 464.8	Verteilerleiste		
A 4	528 279.1	Steuerung		
A 5	528 278.3	Bedienfeld		
A 6	823 640.4	Lüftereinsatz	K 0260 mit Abdeckung 1.56.550 600.0	
	528 103.4	Verbindungssatz		
X 20	823 760.6	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07-7	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
A 1		Bodenblech., mont., 528 454.3		
A 1	823 551.6	Netzfilter	NFI K 0368.04	
F 1	und			
F 2	824 662.3	DL-Schmelzeinsatz	E 16 T6/380 V	
H 1	818 193.6	Lampe	GLR 28/21 BA9S - TGL 11852	
K 1	826 146.2	Luftschütz	LXO-10 220 V 50 Hz	
L 1	824 648.8	Stabkerndrossel	TGL 28973	
X 1	bis		IV/2X1,0/6,3 TGL 200-8402	
X 6	814 875.0	Klemmanschlußstück	2-1 TGL 200-3795	
X 13	528 453.5	Bodenblech		
X 15	821 145.3	Aufbausteckdose	AC - TGL 200-3835	
X 17	und			
X 18	513 210.2	Buchsenklemme		
X 20	823 816.0	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07	
A 2		Verteiler, 528 461.5		
X 7	bis			
X 12	814 875.0	Klemmanschlußstück	2-1 TGL 200-3795	
X 19	528 460.7	Platte, gesch.		
A 3		Verteilerleiste, 528 464.8		
X 21	und			
X 22	823 729.4	Buchsenleiste	429-4 TGL 29331/07-1	
X 23	823 728.6	Buchsenleiste	428-6 TGL 29331/07-1	
		Steuerung, 528 279.1		
A 1	823 557.3	Schaltkassette	SKE K 0369	
A 2	und			
A 3	823 543.6	Schaltnetzteil	STM K 0362.03	
A 4	823 544.4	Schaltnetzteil	STM K 0362.08	
A 5	823 540.3	Schaltnetzteil	STM K 0361.08	
A 6	und			
A 7	823 554.0	Schaltnetzteil	STM K 0360.03	
A 8	823 662.1	Lüftergruppe, mont.	1.56.552471.0	
A 9	823 559.8	Netzfilter	NFI K 0368.01	
A 10	529 765.2	ZRE 2		
A 11	529 764.4	ZRE 1		
A 12	529 769.3	PFS 4		
A 13	529 770.8	PFS 5		
A 14	529 766.0	PFS 1		
A 15	529 767.7	PFS 2		
A 16	529 768.5	PFS 3		
A 17	528 319.8	Steckeinheit		
A 18	bis			
A 22	529 772.4	OPS 2		
A 23	529 773.2	OPS 1		
A 24	529 775.7	BVE 2		
A 25	529 774.0	BVE 1		
A 26	528 227.7	Zusatzlogik		
A 27	529 771.6	ABS		
A 28	528 316.5	Ansteuerung Tastatur		
A 29	528 319.8	Steckeinheit		
A 30	und			
A 31	528 310.8	Spannungskontrolle 1		
A 32	099 010.4	Kühlkörperbaustein	99010	
A 33	528 300.3	Rechnereinsatz		
A 34	528 242.0	Verbindungskabel 5		
A 35	bis			
A 38	528 229.3	Verbindungskabel 1		
C 1	803 150.5	Entstörkondensator	D 0,1-2X2500/16	TGL 42448
F 1	und			
F 2	809 608.8	G-Schmelzeinsatz	T4 TGL 6111	
R 1	und			
R 2	800 349.5	Schichtwiderstand	383 Ω 2 % 25.412	TGL 8728
R 3	und			
R 4	814 778.2	Schichtwiderstand	1 kΩ 2 % 25.207	TGL 8728

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
X 3 bis				
X 9	823 637.3	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07-6	
X 10	823 637.3	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07-6	
X 11	823 639.8	Steckerleiste	328-6 TGL 29331/07-6	
X 12 bis				
X 15	823 636.5	Buchsenleiste	424-1 TGL 29331/06-6	
X 16 und				
X 17	823 634.0	Buchsenleiste	422-15 TGL 29331/04-6	
X 18	823 635.7	Buchsenleiste	422-87 TGL 29331/03-6	
X 19	823 633.2	Buchsenleiste	222-10 TGL 29331/04-6	
X 20	817 778.8	Buchsenklemmenleiste	4 TGL 200-3681 TDS	
X 21 und				
X 22	528 320.4	Anschlußleiste		
X 40	823 647.8	Platte	1.56551309.0	

A 26. Zusatzlogik 528 227.7

A 1 bis				
A 4	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 5 bis				
A 7	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 8 und				
A 9	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 10	823 768.8	Schaltkreis	DL 004 D - TGL 39865	
A 11	822 663.6	Schaltkreis	D 108 D - TGL 38657	
A 12	814 906.0	Schaltkreis	D 120 D - TGL 26152	
A 13	815 373.1	Schaltkreis	D 130 D - TGL 26152	
A 14	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	
A 15 und				
A 16	819 310.3	Schaltkreis	D 174 D - TGL 29266	
A 17	820 443.8	Schaltkreis	D 193 D - TGL 29267	
A 18 und				
A 19	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 20 und				
A 21	823 795.2	Schaltkreis	DS 8212 D - TGL 39866	
A 22 und				
A 23	823 769.6	Schaltkreis	DS 8216 D - TGL 42622	
A 24	820 808.0	Schaltkreis	UB 855 D - TGL 42647	
C 1	822 167.2	Elyt-Kondensator	220/6,3 TGL 37225	
C 2 bis				
C 27	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
C 28	821 691.5	Kondensator	EDVU-V-1/10-63 TGL 35781	
R 1	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	813 927.6	Schichtwiderstand	330 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	813 323.8	Schichtwiderstand	1 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4 bis				
R 7	813 795.7	Schichtwiderstand	1,8 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8 bis				
R 11	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12 bis				
R 17	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 18 bis				
R 21	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 22 und				
R 23	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	

A 28. Ansteuerung Tastatur 528 316.5

A 1 bis				
A 3	823 794.4	Schaltkreis	DS 8286 D - TGL 42622	
A 4 und				
A 5	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 6	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 7	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 8	814 090.3	Schaltkreis	D 110 D - TGL 26152	
A 9 und				
A 10	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 11	815 373.1	Schaltkreis	D 130 D - TGL 26152	
A 12	819 310.3	Schaltkreis	D 174 D - TGL 29266	
A 13	814 905.2	Schaltkreis	D 140 D - TGL 26152	
A 14	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 15	823 768.8	Schaltkreis	DL 004 D - TGL 39865	
A 16	822 663.6	Schaltkreis	D 108 D - TGL 38657	
A 17	820 808.0	Schaltkreis	UB 855 D - TGL 42647	
C 1	821 399.4	Elyt-Kondensator	100/16 TGL 37225	
C 2	822 167.2	Elyt-Kondensator	220/6,3 TGL 37225	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
C 3 bis				
C 7	822 237.6	Elyt-Kondensator	100/6,3 TGL 37225	
C 8	823 777.6	KT-Kondensator	330/10/630 TGL 38159	
C 9 bis				
C 20	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	815 514.7	Schichtwiderstand	2,4 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	814 502.4	Schichtwiderstand	430 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4 und				
R 5	814 569.2	Schichtwiderstand	750 $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 6	813 685.1	Schichtwiderstand	220 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 7	813 321.3	Schichtwiderstand	100 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 8	814 556.3	Schichtwiderstand	33,2 k $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 9	814 350.4	Schichtwiderstand	215 $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 10	823 436.3	Schichtwiderstand, veränderlich	220 $\Omega$ 20 % 513.1010 TGL 27423	
R 11	813 833.0	Schichtwiderstand	1,21 k $\Omega$ 2 % 23.207 TK 100 TGL 36521	
R 12	813 685.1	Schichtwiderstand	220 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 13	816 518.1	Schichtwiderstand	22 $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	816 679.3	Schichtwiderstand	330 $\Omega$ 10 % 25.207 TGL 8728	
R 15 bis				
R 18	815 969.8	Schichtwiderstand	4,7 k $\Omega$ 10 % 25.207 TGL 8728	
R 19	815 167.4	Schichtwiderstand	15 k $\Omega$ 10 % 25.207 TGL 8728	
R 20	814 408.0	Schichtwiderstand	100 $\Omega$ 10 % 25.207 TGL 8728	
R 21 bis				
R 23	815 514.7	Schichtwiderstand	2,4 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
V 1 und				
V 2	814 975.1	Diode	SZX 21/1 TGL 27338 L2/4	
V 3	813 105.1	Diode	SZX 21/6,2 TGL 27338 L2/4	
V 4	812 753.7	Diode	SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4	
V 5	822 597.3	Transistor	SC 308 D - TGL 37871	
V 6	804 392.7	Transistor	SF 126 D TGL 200-8439	
V 7	818 569.1	Transistor	SC 236 D - TGL 27147	
V 8	822 597.3	Transistor	SC 308 D - TGL 37871	
V 9	826 341.5	Thyristor	KT 201/100	
V 10	814 332.8	Schaltdiode	SAY 12 L2/4 TGL 25184	
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
X 3	821 030.7	Steckerleiste	102-26 TGL 29331/04-7	
A 29_ Steckereinheit, 528 319.8				
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
A 30_ und A 31 Spannungskontrolle 1 - 528 310.8				
A 1 bis				
A 6	820 675.3	Schaltkreis	A 301 D TGL 31461	
C 1 und				
C 2	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1 bis				
R 6	817 835.4	Schichtwiderstand, veränderlich	1 k $\Omega$ 20 % 513.1313 TGL 27423	
R 7 bis				
R 9	823 835.0	Schichtwiderstand	82,5 $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 10 bis				
R 12	814 778.2	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 13 bis				
R 15	814 798.3	Schichtwiderstand	2,37 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 16	812 351.7	Schichtwiderstand	220 $\Omega$ 5 % 25.412 TGL 8728	
R 17 und				
R 18	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 19	822 860.5	Schichtwiderstand	3,32 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 25 bis				
R 30	814 798.3	Schichtwiderstand	2,37 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 31 bis				
R 36	825 539.2	Widerstand	TNM-B 10K/10-20 TGL 14281-100	
V 1 bis				
V 4	812 753.7	Diode	SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4	
V 5 bis				
V 7	529 105.2	Lichtemitterdiode		
V 8 bis				
V 10	804 529.5	Transistor	SS 218 C - TGL 26818	
V 11 bis				
V 13	804 524.6	Schaltdiode	SAY 30 TGL 200-8466 L2/4	
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
A 32. Kühlkörperbaustein 99010. 099.010.4				
V 1	804 806.4	Transistor	KU 611 TGL RGW 625	
V 2	818 079.1	Transistor	KD 605	
A 33. Rechnerersatz 528 300.3				
X 45 bis				
X 46	821 107.6	Buchsenleiste	434-58 TGL 29331/03	
X 103 und				
X 104	823 758.3	Steckerleiste	128-6 TGL 29331/07-7	
X 105 und				
X 106	823 730.0	Steckerleiste	332/1 TGL 29331/06	
X 120	823 726.1	Buchsenleiste	228/6 TGL 29331/07-6	
A 34. Verbindungskabel 5. 528 242.0				
X 1	820 463.0	Buchsenleiste	222-26 TGL 29331/04-7	
X 2	820 837.8	Steckerleiste	122-26 TGL 29331/04-7	
A 35 bis A 38. Verbindungskabel 1. 528 229.3				
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
A 5. Bedienfeld 528 278.3				
A 1	528 146.0	Lüfter		
A 2	823 669.5	Aufnahme, mont.	1.56.552486.0	
A 3	823 541.1	Schaltnetzteil	STM K 0361.10	
A 4 und				
A 5	823 555.7	Schaltnetzteil	STM K 0360.10	
A 6	823 554.0	Schaltnetzteil	STM K 0360.03	
A 7	823 556.5	Schaltnetzteil	STM K 0360.13	
A 8	528 244.5	Netzanschlußkabel 1		
A 9	823 559.8	Netzfilter	NFI K 0368.01	
A 10	528 206.8	Tastatur		
A 11	823 548.5	Kassettenmagnetbandgerät	K 5200	
A 12	823 547.7	Thermostreifendrucker	TSD 16	1)
A 13	823 567.8	Busverlängerung	VLA K 0522, Typ 012-7021	
A 14	529 760.3	AKB1		
A 15	528 220.3	Systemeinheit		
A 16	528 225.2	Heizspannung		
A 17	528 312.4	Spannungskontrolle 2		
A 18	528 230.8	Verbindungskabel 3		
A 19	528 231.6	Verbindungskabel 4		
A 20	528 232.4	Verbindungskabel 2		
A 21	528 302.8	Peripherieeinsatz		
A 22	099 011.2	Kühlkörperbaustein 99011		
C 1	803 150.5	Entstörkondensator	D 0,1-2X2500/16 TGL 11840	
F 1 und				
F 2	809 608.8	G-Schmelzeinsatz	T4 TGL 6111	
H 1	814 837.3	Lampe	MSKD 24 V 2 W - TGL 10449	
S 1	823 734.1	Stößeltaster	A22 TGL 33573	
S 2	821 073.3	Stößeltaster	A32 TGL 33573	
X 2 bis				
X 6	823 637.3	Buchsenleiste	428-3 TGL 29331/07-6	
X 7	823 636.5	Buchsenleiste	424-1 TGL 29331/06-6	
X 8 bis				
X 11	823 634.0	Buchsenleiste	422-15 TGL 29331/04-6	
X 15	513 210.2	Buchsenklemme		

1) besteht aus A 12/1 Leiterplatte und A 12/2 Drucker

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
X 16	513 210.2	Buchsenklemme		
X 17	bis			
X 22	804 852.1	Lötöse	1A6C - TGL O-41496	
X 25	804 852.1	Lötöse	1A6C - TGL O-41496	
X 26	823 647.8	Platte	1.56.551309.0	
X 27	528 143.6	Anschlußleiste		
X 56	528 144.4	Anschlußleiste		
<b>A 8 Netzanschlußkabel 1, 528 244.2</b>				
X 1	823 756.7	Steckerleiste	329-4 TGL 29331/07-7	
<b>A 10 Tastatur, 528 206.8</b>				
S 1	bis			
S 26	823 751.8	Tastenschalter	TSE 21080.002-3010 TGL 36812	
X 1	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
<b>A 15 Systemeinheit, 528 220.3</b>				
A 1	bis			
A 4	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 5	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 6	822 719.6	Schaltkreis	D 104 D - TGL 38657	
A 7	814 090.3	Schaltkreis	D 110 D - TGL 26152	
A 8	814 906.0	Schaltkreis	D 120 D - TGL 26152	
A 9	815 373.1	Schaltkreis	D 130 D - TGL 26152	
A 10	und			
A 11	823 771.0	Schaltkreis	DS 8205 D - TGL 39866	
A 12	823 795.2	Schaltkreis	DS 8212 D - TGL 39866	
A 13	und			
A 14	823 769.6	Schaltkreis	DS 8216 D - TGL 42622	
A 15	bis			
A 17	820 808.0	Schaltkreis	UB 855 D - TGL 42647	
C 1	822 167.2	Elyt-Kondensator	220/6,3 TGL 37225	
C 2	bis			
C 16	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 2	813 927.6	Schichtwiderstand	330 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 3	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 4	bis			
R 36	813 931.5	Schichtwiderstand	3,3 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
X 1	und			
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
X 3	821 291.1	Buchsenleiste	202-58 TGL 29331/03-7	
<b>A 16 Heizspannung, 528 225.2</b>				
A 1	und			
A 2	814 089.7	Schaltkreis	D 100 D - TGL 26152	
A 3	823 770.2	Schaltkreis	DL 000 D - TGL 39865	
A 4	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
A 5	823 849.6	Schaltkreis	D 121 D TGL 39800	
C 1	815 644.5	Kondensator	SDVO-V-1/50-400 TGL 24099	
C 2	821 515.1	Elyt-Kondensator	47/10 TGL 37225	
C 3	821 863.6	Elyt-Kondensator	220/25 TGL 37225	
C 4	und			
C 5	821 400.5	Elyt-Kondensator	100/25 TGL 37225	
C 6	821 094.2	Kondensator	EDVU-Z-100/50-63 TGL 35781	
C 7	822 167.2	Elyt-Kondensator	220/6,3 TGL 37225	
C 8	bis			
C 12	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1	bis			
R 4	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 5	813 795.7	Schichtwiderstand	1,8 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 6	bis			
R 9	814 342.4	Schichtwiderstand	390 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 10	und			
R 11	813 685.1	Schichtwiderstand	220 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 12	813 321.3	Schichtwiderstand	100 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 13	813 835.5	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 14	814 802.7	Schichtwiderstand	9,09 kΩ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 15	813 322.1	Schichtwiderstand	270 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 16	822 809.2	Schichtwiderstand, veränderlich	4,7 kΩ 20 % 513.1010 TGL 27423	
V 1	und			
V 2	804 392.7	Transistor	SF 126 D TGL 200-8439	
V 3	812 753.7	Diode	SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4	



Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
X 3 und				
X 4	807 421.8	Lötöse	1G1/10 TGL 0-41496	
<b>A 17. Spannungskontrolle 2. 528 312.4</b>				
A 1 bis				
A 10	820 675.3	Schaltkreis	A 301 D TGL 31461	
<b>G 1 und</b>				
G 2	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1 bis				
R 10	817 835.4	Schichtwiderstand, veränderlich	1 k $\Omega$ 20 % 513.1313 TGL 27423	
R 11 bis				
R 15	823 835.0	Schichtwiderstand	82,5 $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 16 bis				
R 20	814 778.2	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 21 bis				
R 25	814 798.3	Schichtwiderstand	2,37 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 26 bis				
R 28	807 832.6	Schichtwiderstand	301 $\Omega$ 2 % 25.412 TGL 8728	
R 29	823 140.8	Drahtwiderstand	510 $\Omega$ 5 % 22.616 TGL 200-8041	
R 30	813 323.8	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 5 % 25.207 TGL 8728	
R 31 bis				
R 33	814 799.1	Schichtwiderstand	3,83 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 34	814 783.8	Schichtwiderstand	6,19 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
<b>R 43 bis</b>				
R 52	814 798.3	Schichtwiderstand	2,37 k $\Omega$ 2 % 25.207 TGL 8728	
R 54 bis				
R 63	815 639.8	Widerstand	TNM-B 10K/10-10 TGL 14281-100	
V 1 bis				
V 9	812 753.7	Diode	SZX 21/5,1 TGL 27338 I2/4	
V 10 bis				
V 14	529 105.2	Lichtemitterdiode		
V 15 bis				
V 19	804 529.5	Transistor	SS 218 C - TGL 26818	
V 20 bis				
V 24	804 524.6	Schaltdiode	SAY 30 TGL 200-8466 I2/4	
X 1 und				
X 2	820 838.6	Steckerleiste	304-58 TGL 29331/03	
<b>A 18. Verbindungskabel 3. 528 230.8</b>				
X 1	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
X 2	821 291.1	Buchsenleiste	202-58 TGL 29331/03-7	
<b>A 19. Verbindungskabel 4. 528 231.6</b>				
X 1	823 762.2	Buchsenleiste	212-90 TGL 29331/01	
<b>A 20. Verbindungskabel 2. 528 232.4</b>				
X 1 und				
X 2	820 463.0	Buchsenleiste	222-26 TGL 29331/04-7	
<b>A 21. Peripherieeinsatz 528 302.8</b>				
X 11 und				
X 12	821 107.6	Buchsenleiste	434-58 TGL 29331/03	
X 30	823 758.3	Steckerleiste	128-6 TGL 29331/07-7	
X 31	823 730.0	Steckerleiste	332/1 TGL 29331/06	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
<u>A 22 Kühlkörperbaustein 99011, 099_011_2</u>				
V 1	804 806.4	Transistor	KU 611 TGL RGW 625	
V 2	818 079.1	Transistor	KD 605	
<u>A 2 Monitor, vollst. 528 280.6</u>				
	823 538.0	Monitor	K7221.20 Porzellanw./oliv BR: mit Kabel 3,4 m 1.11.017101.0	
X 1	823 758.3	Steckerleiste	128-6 TGL 29331/07-7	Steckkontakte 5 und 6 er- setzt durch HF-Stecker 12 TGL 24815
<u>A 3 Tastatur 528 281.4</u>				
	823 553.2	Tastatur	K 7634.51 porzellanweiß/olivbraun	
	528 247.8	Verbindungskabel 6		
<u>Verbindungskabel 6 528_247.8</u>				
X 1 und				
X 2	820 463.0	Buchsenleiste	222-26 TGL 29331/04-7	
<u>A 3 Testkabel 529 142.1</u>				
X 1 und				
X 2	823 865.6	Buchsenleiste	222-58 TGL 29331/03-9	
<u>A 4 Testleiterplatte 529 125.3</u>				
	525 497.2	Leiterplatte, best.		
	525 517.8	Leiterplatte, best.		
<u>Leiterplatte, best. 525_497.2</u>				
C 1	821 858.0	KS-Kondensator	A 200/1/63 TGL 33965	
C 2	822 195.3	KS-Kondensator	B 1000/0,5/63 TGL 33965	
C 3	822 196.1	KS-Kondensator	B 20000/0,5/63 TGL 33965	
C 4 bis				
C 7	822 197.8	KS-Kondensator	B 49900/0,5/25 TGL 33965	
C 8 bis				
C 23	819 847.0	KS-Kondensator	B 56200/0,5/25 TGL 33965	
C 24	822 193.7	MKT1-Kondensator	6,8/5/100 TGL 31680	
C 25	822 165.6	MKT1-Kondensator	2,2/5/100 TGL 31680	
C 26 bis				
C 41	822 194.5	MKT1-Kondensator	10/5/100 TGL 31680	
C 42 bis				
C 45	821 520.7	Elyt-Kondensator	2200/10 TGL 38908	
R 1 bis				
R 10	822 207.0	Schichtwiderstand	1 M $\Omega$ 0,5 % 11.618 TK 25 TGL 26976	
R 11 bis				
R 15	822 206.2	Schichtwiderstand	500 k $\Omega$ 0,1 % 11.618 TK 15 TGL 26976	
R 16 bis				
R 18	822 205.4	Schichtwiderstand	100 k $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 19	822 204.6	Schichtwiderstand	20 k $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 20 bis				
R 22	822 203.8	Schichtwiderstand	10 k $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 23	822 202.1	Schichtwiderstand	2 k $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 24 bis				
R 26	822 201.3	Schichtwiderstand	1 k $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 27	822 200.5	Schichtwiderstand	200 $\Omega$ 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
R 28 bis				
R 30	822 199.4	Schichtwiderstand	100 Ω 0,1 % 11.310 TK 15 TGL 26976	
R 31	825 630.3	Schichtwiderstand	1,1 Ω 0,5 % 23.412 TK 50 TGL 36521	
X 1	819 313.0	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
		<u>Leiterplatte, best. 525 517.8</u>		
C 1 bis				
C 32	822 194.5	MKM-Kondensator	10/5/100 TGL 31680	
<u>A 5 Adapterplatte 58/S 525 513.7</u>				
X 1 und				
X 2	819 313.6	Steckerleiste	102-58 TGL 29331/03	
X 3 und				
X 4	821 291.1	Buchsenleiste	202-58 TGL 29331/03-7	
<u>A 6 Lampenanzeige 525 572.3</u>				
A 1 bis				
A 5	814 903.6	Schaltkreis	D 103 D - TGL 27148	
C 1 und				
C 2	821 136.5	Kondensator	EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781	
R 1 bis				
R 20	813 927.6	Schichtwiderstand	330 Ω 5 % 25.207 TGL 8728	
R 21 bis				
R 25	813 324.6	Schichtwiderstand	2,2 kΩ 5 % 25.207 TGL 8728	
S 1	807 428.3	Mikro-Stößeltaster	630	
V 1 bis				
V 20	820 932.1	Lichtemitterdiode	VQA 15 TGL 34816	
X 1 und				
X 2	821 030.7	Steckerleiste	102-26 TGL 29331/04-7	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
---------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

Schaltteillisten der K-1520-Leiterplatten

ABS\_529\_771.6 (Anschlußsteuerung Monitor)

823 566.1	ABS	K 7023.01
529 919.7	Schaltkreis	U 555 C - M476
529 920.3	Schaltkreis	U 555 C - M477

AKB1\_529\_760.3 (Anschlußsteuerung Kassettenmagnetbandgerät 1)

823 568.6	AKB	K 5020.00 Typ 051-8028
-----------	-----	------------------------

BVE1\_529\_774.0 (Busverstärkereinheit 1)

823 565.3	BVE	K 4120.00 Typ 012-7051
-----------	-----	------------------------

BVE2\_529\_775.7 (Busverstärkereinheit 2)

823 565.3	BVE	K 4120.00 Typ 012-7051
-----------	-----	------------------------

OPS1\_529\_773.2 (Operativspeicher 1)

824 028.1	OPS	K 3526.10 Typ 062-6801
-----------	-----	------------------------

OPS2\_529\_772.4 (Operativspeicher 2)

824 028.1	OPS	K 3526.10 Typ 062-6801
-----------	-----	------------------------

PFS1\_529\_766.0 (programmierbarer Festwertspeicher 1)

820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041
529 807.5	Schaltkreis	U 555 C - M364
529 808.3	Schaltkreis	U 555 C - M365
529 809.1	Schaltkreis	U 555 C - M366
529 810.6	Schaltkreis	U 555 C - M367
529 811.4	Schaltkreis	U 555 C - M368
529 812.2	Schaltkreis	U 555 C - M369
529 813.0	Schaltkreis	U 555 C - M370
529 814.7	Schaltkreis	U 555 C - M371
529 815.5	Schaltkreis	U 555 C - M372
529 816.3	Schaltkreis	U 555 C - M373
529 817.1	Schaltkreis	U 555 C - M374
529 818.8	Schaltkreis	U 555 C - M375
529 819.6	Schaltkreis	U 555 C - M376
529 820.2	Schaltkreis	U 555 C - M377
529 821.0	Schaltkreis	U 555 C - M378

PFS2\_529\_767.7 (programmierbarer Festwertspeicher 2)

820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041
529 822.7	Schaltkreis	U 555 C - M379
529 823.5	Schaltkreis	U 555 C - M380
529 824.3	Schaltkreis	U 555 C - M381
529 825.1	Schaltkreis	U 555 C - M382
529 826.8	Schaltkreis	U 555 C - M383
529 827.6	Schaltkreis	U 555 C - M384
529 828.4	Schaltkreis	U 555 C - M385
529 829.2	Schaltkreis	U 555 C - M386
529 830.7	Schaltkreis	U 555 C - M387
529 831.5	Schaltkreis	U 555 C - M388
529 832.3	Schaltkreis	U 555 C - M389
529 833.1	Schaltkreis	U 555 C - M390
529 834.8	Schaltkreis	U 555 C - M391
529 835.6	Schaltkreis	U 555 C - M392
529 836.4	Schaltkreis	U 555 C - M393
529 837.2	Schaltkreis	U 555 C - M394

PFS3\_529\_768.5 (programmierbarer Festwertspeicher 3)

820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041
-----------	-----	------------------------

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
	529 838.0	Schaltkreis	U 555 C - M395	
	529 839.7	Schaltkreis	U 555 C - M396	
	529 840.3	Schaltkreis	U 555 C - M397	
	529 841.1	Schaltkreis	U 555 C - M398	
	529 842.8	Schaltkreis	U 555 C - M399	
	529 843.6	Schaltkreis	U 555 C - M400	
	529 844.4	Schaltkreis	U 555 C - M401	
	529 845.2	Schaltkreis	U 555 C - M402	
	529 846.0	Schaltkreis	U 555 C - M403	
	529 847.7	Schaltkreis	U 555 C - M404	
	529 848.5	Schaltkreis	U 555 C - M405	
	529 849.3	Schaltkreis	U 555 C - M406	
	529 850.8	Schaltkreis	U 555 C - M407	
	529 851.6	Schaltkreis	U 555 C - M408	
	529 852.4	Schaltkreis	U 555 C - M409	
	529 853.2	Schaltkreis	U 555 C - M410	

PFS4\_ 529 769.3 (programmierbarer Festwertspeicher\_4)

	820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041	
	529 858.1	Schaltkreis	U 555 C - M415	
	529 859.8	Schaltkreis	U 555 C - M416	
	529 860.4	Schaltkreis	U 555 C - M417	
	529 861.2	Schaltkreis	U 555 C - M418	
	529 862.0	Schaltkreis	U 555 C - M419	
	529 863.7	Schaltkreis	U 555 C - M420	
	529 864.5	Schaltkreis	U 555 C - M421	
	529 865.3	Schaltkreis	U 555 C - M422	
	529 866.1	Schaltkreis	U 555 C - M423	
	529 867.8	Schaltkreis	U 555 C - M424	
	529 868.6	Schaltkreis	U 555 C - M425	
	529 869.4	Schaltkreis	U 555 C - M426	

PFS5\_ 529 770.8 (programmierbarer Festwertspeicher\_5)

	820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041	
	529 870.0	Schaltkreis	U 555 C - M427	
	529 871.7	Schaltkreis	U 555 C - M428	
	529 872.5	Schaltkreis	U 555 C - M429	
	529 873.3	Schaltkreis	U 555 C - M430	
	529 874.1	Schaltkreis	U 555 C - M431	
	529 875.8	Schaltkreis	U 555 C - M432	
	529 876.6	Schaltkreis	U 555 C - M433	
	529 877.4	Schaltkreis	U 555 C - M434	
	529 878.2	Schaltkreis	U 555 C - M435	
	529 879.0	Schaltkreis	U 555 C - M436	
	529 880.5	Schaltkreis	U 555 C - M437	
	529 881.3	Schaltkreis	U 555 C - M438	
	529 882.1	Schaltkreis	U 555 C - M439	
	529 883.8	Schaltkreis	U 555 C - M440	
	529 884.6	Schaltkreis	U 555 C - M441	
	529 885.4	Schaltkreis	U 555 C - M442	

PFS6\_ 529 776.2 (programmierbarer Festwertspeicher\_6)

	820 658.5	PFS	K 3820.00 Typ 012-7041	
	529 887.0	Schaltkreis	U 555 C - M444	
	529 888.7	Schaltkreis	U 555 C - M445	
	529 889.5	Schaltkreis	U 555 C - M446	
	529 890.1	Schaltkreis	U 555 C - M447	
	529 891.8	Schaltkreis	U 555 C - M448	
	529 892.6	Schaltkreis	U 555 C - M449	
	529 893.4	Schaltkreis	U 555 C - M450	
	529 894.2	Schaltkreis	U 555 C - M451	
	529 895.0	Schaltkreis	U 555 C - M452	
	529 896.7	Schaltkreis	U 555 C - M453	
	529 897.5	Schaltkreis	U 555 C - M454	
	529 898.3	Schaltkreis	U 555 C - M455	
	529 899.1	Schaltkreis	U 555 C - M456	
	529 900.2	Schaltkreis	U 555 C - M457	
	529 901.0	Schaltkreis	U 555 C - M458	
	529 902.7	Schaltkreis	U 555 C - M459	

Kurz- bez.	MKD- Sach-Nr.	B e n e n n u n g	Standardbezeichnung	Bemerkungen
---------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------

PFS7\_ 529 777.3 (programmierbarer Festwertspeicher\_7)

820 658.5	PFS		K 3820.00 Typ 012-7041	
529 903.5	Schaltkreis		U 555 C - M460	
529 904.3	Schaltkreis		U 555 C - M461	
529 905.1	Schaltkreis		U 555 C - M462	
529 906.8	Schaltkreis		U 555 C - M463	
529 907.6	Schaltkreis		U 555 C - M464	
529 908.4	Schaltkreis		U 555 C - M465	
529 909.2	Schaltkreis		U 555 C - M466	
529 910.7	Schaltkreis		U 555 C - M467	
529 911.5	Schaltkreis		U 555 C - M468	
529 912.3	Schaltkreis		U 555 C - M469	
529 913.1	Schaltkreis		U 555 C - M470	
529 914.8	Schaltkreis		U 555 C - M471	
529 915.6	Schaltkreis		U 555 C - M472	
529 916.4	Schaltkreis		U 555 C - M473	
529 917.2	Schaltkreis		U 555 C - M474	
519 918.0	Schaltkreis		U 555 C - M475	

ZRE1\_ 529 764.4 (zentrale Recheneinheit 1)

820 656.0	ZRE		K 2521.00 Typ 012-7101	
529 801.8	Schaltkreis		U 555 C - M358	
529 802.6	Schaltkreis		U 555 C - M359	
529 803.4	Schaltkreis		U 555 C - M360	

ZRE2\_ 529 765.2 (zentrale Recheneinheit 2)

820 656.0	ZRE		K 2521.00 Typ 012-7101	
529 804.2	Schaltkreis		U 555 C - M361	
529 805.0	Schaltkreis		U 555 C - M362	
529 806.7	Schaltkreis		U 555 C - M363	

Die Bauelemente der Funktionseinheiten Kassettenmagnetbandgerät K 5200, Thermostreifen-  
drucker TSD 16, Monitor K 7221.20 und Tastatur K 7634.51 sind den Unterlagen des jeweiligen  
Herstellers zu entnehmen.